



Datenbank Netznutzungsentgelte Strom Deutschland

Datenbank im Format MSSQL®

Datenbankbeschreibung
(Stand 1. April 2012)

Feldstruktur der enthaltenen Tabellen

1.1 Struktur der Tabelle „Netzbetreiber“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
VNB_Nr	Eindeutige Nummer des VerteilungsNetzbetreibers (von ENE T vergeben; in der Regel PLZ plus laufende Nummer 0,1,2,3,4,5....)	int	4
Netzbetreiber_Name	Name des Netzbetreibers	nvarchar	255 Zeichen
Strasse	Strasse des Netzbetreibers	nvarchar	255 Zeichen
PLZST	Postleitzahl (Strasse) des Netzbetreibers	int	4
Ort	Ort des Netzbetreibers	nvarchar	255 Zeichen
Tel	Telefonnummer des Netzbetreiber	nvarchar	50 Zeichen
Fax	Faxnummer des Netzbetreibers	nvarchar	50 Zeichen
Postfach	Postfach (falls vorhanden) des Netzbetreibers	nvarchar	50 Zeichen
PLZPF	Postleitzahl des Postfaches des Netzbetreibers	int	4
PLZ_Grosskunde	Postleitzahl als Grosskunde des Netzbetreibers	int	4
VDEW_EVUNr	Offizielle Stromnetzbetreiber-Nummer der VDEW	float	8
VDEW_CodeNr	Neue dreizehnstellige Netzbetreiber-Nummer des VDEW	float	8
ILN_Nr	International-Location-Number	nvarchar	13 Zeichen
Bemerkung	Bemerkung zu diesem Netzbetreiber	nvarchar	250 Zeichen
Internet	Allgemeine Internetadresse des Netzbetreibers	nvarchar	250 Zeichen
Standardlastprofil_analytisch	wendet der Netzbetreiber analytische Lastprofile an ist das Feld auf "ja" gesetzt, ansonsten werden synthetische Lastprofile angewendet	bit	1
Status_ID	Gibt den Status des Netzbetreibers an (siehe Tabelle Status)	int	4
Registergericht	Zuständiges Handelsregister	nvarchar	100 Zeichen
Register_Nr	Handelsregisternummer	nvarchar	100 Zeichen
BDEW_CodeNr_Mess	Dreizehnstellige Codenummer des BDEW für die Marktfunktion Messstellenbetreiber	float	8
ILN_Nr_Mess	Dreizehnstellige ILN-Nummer für die Marktfunktion Messstellenbetreiber	float	8
BDEW_CodeNr_Messdienst	Dreizehnstellige Codenummer des BDEW für die Marktfunktion Messdienstleister	float	8
ILN_Nr_Messdienst	Dreizehnstellige ILN-Nummer für die Marktfunktion Messdienstleister	float	8
Datum_Aenderung	Datum der letzten Änderung	datetime	---

1.1 Struktur der Tabelle „Netzbetreiber_Historie“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
VNB_Nr	eindeutige Nummer des VerteilNetzbetreibers (von ENE T vergeben; in der Regel PLZ plus laufende Nummer 0,1,2,3,4,5....)	Int	4
gueltig_seit	Datum, ab dem diese Netzbetreibereigenschaften gelten	datetime	--
gueltig_bis	Datum, bis zu dem diese Netzbetreibereigenschaften gelten	datetime	--
Netzbetreiber_Name	Name des Netzbetreibers	nvarchar	255 Zeichen
Kuerzel	Kurzform des Netzbetreibernamens	nvarchar	25 Zeichen
Strasse	Straße des Netzbetreibers	nvarchar	255 Zeichen
PLZST	Postleitzahl (Strasse) des Netzbetreibers	int	4
Ort	Ort des Netzbetreibers	nvarchar	255 Zeichen
Tel	Telefonnummer des Netzbetreiber	nvarchar	50 Zeichen
Fax	Faxnummer des Netzbetreibers	nvarchar	50 Zeichen
Postfach	Postfach (falls vorhanden) des Netzbetreibers	nvarchar	10 Zeichen
PLZPF	Postleitzahl des Postfaches des Netzbetreibers	int	4
PLZ_Grosskunde	Postleitzahl als Großkunde des Netzbetreibers	Int	4
Bemerkung	Bemerkung zur Netzbetreibereigenschaft	nvarchar	255 Zeichen
Datum_Aenderung	Datum der letzten Änderung	datetime	---

1.2 Feldstruktur der Tabelle „Status“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
ID	Eindeutige Nummer zur Identifizierung dieses Datensatzes	int	4
Tabelle	Gibt die Tabelle an, zu der dieser Status gehört	nvarchar	50 Zeichen
Bezeichnung	Gibt die Bezeichnung des Status an	nvarchar	150 Zeichen

1.3 Struktur der Tabelle „Netze“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...)	int	4
VNB_Nr	Eindeutige Nummer des VerteilungsNetzbetreibers (von ENE T vergeben; in der Regel PLZ plus laufende Nummer 0,1,2,3,4,5....)	int	4
Netz_Bezeichnung	Bezeichnung des Netzgebietes	nvarchar	255 Zeichen
Netz_Bemerkung	Bemerkung zum Netzgebiet	nvarchar	255 Zeichen
Netz_Nr_Vorgaenger	Gibt die Nummer des eindeutigen Vorgängernetzes an, sonst Null-Wert	int	4
Netz_Nr_Nachfolger	Gibt die Nummer des eindeutigen Nachfolgenetzes an, sonst Null-Wert	int	4

Preisvergleich	Gibt an, ob dieser Netzbetreiber in der Bestenliste erscheinen soll (Durch Angabe von "Nein" können Netzbetreiber ausgeschlossen werden)	bit	1
StrukturklasseNsp	Gibt die Strukturklasse nach VII+ an, zu der der Netzbetreiber gehört " 1. Einwohnerdichte, 2. Verkabelungsgrad, 3. West(1)/Ost(2)"	nvarchar	10 Zeichen
StrukturklasseMsp	Gibt die Strukturklasse nach VII+ an, zu der der Netzbetreiber gehört " 1. Einwohnerdichte, 2. Verkabelungsgrad, 3. West(1)/Ost(2)"	nvarchar	10 Zeichen
StrukturklasseHsp	Gibt die Strukturklasse nach VII+ an, zu der der Netzbetreiber gehört " 1. Einwohnerdichte, 2. Verkabelungsgrad, 3. West(1)/Ost(2)"	nvarchar	10 Zeichen
KANetzbetreiber	Gibt die KA dann an, wenn ein Netzbetreiber in Orten nach Verordnung mit unterschiedlicher KA eine einheitliche KA anwendet	float	8
Bundesland	gibt an, in welchem Bundesland der Netzbetreiber sein Netz betreibt (zunächst nur interne Verwendung)	nvarchar	50 Zeichen
Regulierungsbehoerde Nr	Gibt die eindeutige Nummer der zuständigen Regulierungsbehörde an (siehe Tabelle Regulierungsbehoerde)	smallint	2
Ansprechp_Anrede	Anrede (Herr oder Frau) des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Titel	Titel oder akademischer Grad des Ansprechpartners (z.B. Dr. oder Dipl.-Ing.)	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Vorname	Vorname des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Nachname	Name desjenigen, der zu den Netznutzungsentgelten/Preisblättern Auskunft geben kann	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_FaZusatz	Zusatz zum Namen des Ansprechpartners z.B. Abteilung XY	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Telefon	Telefonnummer des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Fax	Faxnummer des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_email	e-mail-Adresse des Ansprechpartners	nvarchar	250 Zeichen
Ansprechp_Anmeld_Anrede	Anrede (Herr oder Frau) des Ansprechpartners Netzanmeldung	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Anmeld_Titel	Titel oder akademischer Grad des Ansprechpartners (z.B. Dr. oder Dipl.-Ing.)	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Anmeld_Vorname	Vorname des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Anmeld_Nachname	Name desjenigen, der bei diesem Netzbetreiber für die Netzanmeldung zuständig ist	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Anmeld_FaZusatz	Zusatz zum Namen des Ansprechpartners für Kündigung z.B. Abteilung XY	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Anmeld_Telefon	Telefonnummer des Ansprechpartners Netzanmeldung	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Anmeld_Fax	Faxnummer des Ansprechpartners Netzanmeldung	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Anmeld_email	e-mail-Adresse des Ansprechpartners Netzanmeldung	nvarchar	250 Zeichen
Grundversorger_Nr	Gibt die eindeutige Nummer des Grundversorgers an	int	4
Netz_Eigentuemmer	Gibt den Eigentümer des Netzes an	nvarchar	255 Zeichen
Netz_Dienstleister	Gibt an, welches Unternehmen in Dienstleistung die gesamte Netznutzung abwickelt	nvarchar	50 Zeichen
Status_ID	Gibt den Status des Netzes an (siehe Tabelle Status; historisches oder aktuelles Netz)	int	4
Kuerzel	Kürzel des Netzbetreibers	nvarchar	25 Zeichen
Bemerkung_HT_zeiten	Bemerkungen zu den in der Tabelle HT_zeiten	nvarchar	255 Zeichen
Regelzonen_EIC	Gibt den EIC-Code für das Regelgebiet an	nvarchar	25 Zeichen
Bilanzierungsgebiet_EIC	Gibt den EIC-Code für das Bilanzierungsgebiet an	nvarchar	25 Zeichen
Regelgebiet_num	Regelgebietsnummer zu dem das Netz gehört (siehe auch Tabelle Regelgebiete)	int	4
Standard_MSB	Standard-Messstellenbetreiber	int	4
Standard_Gebiet_MSB	Messgebiet des Standardmessstellenbetreibers	int	4
Standard_MDienst	Standardmessdienstleister	int	4
Standard_Gebiet_MDienst	Messgebiet des Standardmessdienstleisters	int	4

Datum_Aenderung	Datum der letzten Änderung	datetime	---
-----------------	----------------------------	----------	-----

1.4 Feldstruktur der Tabelle „Preisregelung“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...)	int	4
gueltig_seit	Datum, ab dem dieses Netznutzungsentgelt gilt (Inkrafttreten dieser Preise)	datetime	8
ID	ID-Nummer, so dass eine Preisregelung mit gleichem Gültigkeitszeitraum mehrfach angelegt werden kann (bei rückwirkenden Änderungen der Preisregelungen); die aktuelle Preisregelung enthält immer die ID 01	smallint	2
gueltig_bis	gibt an, bis wann diese Preisregelung gültig waran	datetime	8
Status ID	Eindeutige Nummer des Status (siehe tabelle "Status")	int	4
genehmigt_bis	Gibt an, bis zu welchem Datum die jeweilige Landesbehörde Genehmigung erteilt hat	datetime	8
Angekuendigte_Aenderung	Gibt an, zu welchem Datum der Netzbetreiber die Netznutzungsentgelte zu ändern beabsichtigt	datetime	8
Internet_f_NN	Internetadresse für Netznutzungsentgelte	nvarchar	250 Zeichen
Bemerkung	Besonderheiten bei diesem Netzbetreiber	nvarchar	250 Zeichen
Erfasser	Eindeutige Kennziffer desjenigen, der diesen Datensatz aktualisiert hat	int	4
Ersterfassung	Datum der Ersterfassung eines neuen Datensatzes	datetime	8
Aktualisierung	Datum der letzten Kontrolle des Datensatzes	datetime	8
letzte_Aenderung	Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert worden ist	datetime	8

1.5 Feldstruktur der Tabelle „Netznutzungsentgelt“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
gueltig_seit	Datum, ab dem dieses Netznutzungsentgelt gilt (Inkrafttreten dieser Preise)	datetime	8
ID	ID-Nummer, so dass eine Preisregelung mit gleichem Gültigkeitszeitraum mehrfach angelegt werden kann (bei rückwirkenden Änderungen der Preisregelungen); die aktuelle Preisregelung enthält immer die ID 01	smallint	2
gueltig_bis	Datum, bis zu dem diese Preisregelung voraussichtlich gültig sein wird	datetime	8
Zuschlag_Menge_Arbeit	Gibt den Mengenzuschlag auf die Arbeit (kWh) in Prozent an bei MSP mit NSP-Messung	float	8
Zuschlag_Menge_Leistung	Gibt den Mengenzuschlag auf die Leistung (kW) in Prozent an bei MSP mit NSP-Messung	float	8
Zuschlag_Preis_AP_Absolut	Gibt den Zuschlag auf den Arbeitspreis in absoluter Höhe an (ct/kWh) bei MSP mit NSP-Messung	float	8
Zuschlag_Preis_AP_Proz	Höhe des Zuschlages auf den Arbeitspreis bei Mittelspannungskunden mit niederspannungsseitiger Messung in %	float	8
Zuschlag_Preis_LP_Absolut	Höhe des Zuschlages auf den Leistungspreis bei Mittelspannungskunden mit niederspannungsseitiger Messung in €/kW	float	8
Zuschlag_Preis_LP_Proz	Höhe des Zuschlages auf den Leistungspreis bei Mittelspannungskunden mit niederspannungsseitiger Messung; in %	float	8
Zuschlag_Menge_Arbeit_HS	Gibt den Mengenzuschlag auf die Arbeit (kWh) in Prozent an bei HSP mit MSP-seitiger Messung	float	8
Zuschlag_Menge_Leistung_HS	Gibt den Mengenzuschlag auf die Leistung (kW) in Prozent an bei HSP mit MSP-seitiger Messung	float	8
Zuschlag_Preis_AP_Absolut_HS	Gibt den Zuschlag auf den Arbeitspreis für sekundärseitige Messung in absoluter Höhe an (ct/kWh) bei HSP mit MSP-seitiger Messung	float	8
Zuschlag_Preis_AP_Proz_HS	Höhe des Zuschlages auf den Arbeitspreis bei Hochspannungskunden mit mittelspannungsseitiger Messung; in %	float	8

Zuschlag Preis LP Absolut HS	Höhe des Zuschlages auf den Leistungspreis bei Hochspannungskunden mit mittelspannungsseitiger Messung; in €/kW	float	8
Zuschlag Preis LP Proz HS	Höhe des Zuschlages auf den Leistungspreis bei Hochspannungskunden mit mittelspannungsseitiger Messung; in %	float	8
BdGrenze Nieder	Benutzungsdauergrenze; Niederspannungsnetz	int	4
BdGrenze Mittel	Benutzungsdauergrenze; Mittelspannungsnetz	int	4
BdGrenze Hochsp	Benutzungsdauergrenze; Hochspannungsnetz	int	4
NS 1 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
NS 1 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
NS 2 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
NS 2 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
MS 1 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
MS 1 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
MS 2 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
MS 2 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
MS NS Mess 1 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa; für Mittelspannungskunde mit niederspannungsseitiger Messung	float	8
MS NS Mess 1 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in Ct/kWh; für Mittelspannungskunde mit niederspannungsseitiger Messung	float	8
MS NS Mess 2 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa; für Mittelspannungskunde mit niederspannungsseitiger Messung	float	8
MS NS Mess 2 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in Ct/kWh; für Mittelspannungskunde mit niederspannungsseitiger Messung	float	8
MS NS Umsp 1 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
MS NS Umsp 1 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
MS NS Umsp 2 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in EUR/kWa	float	8
MS NS Umsp 2 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
HS 1 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
HS 1 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in Ct/kWh	float	8
HS 2 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
HS 2 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in Ct/kWh	float	8
HS MS Mess 1 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa; für Hochspannungskunde mit mittelspannungsseitiger Messung	float	8
HS MS Mess 1 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in Ct/kWh; für Hochspannungskunde mit mittelspannungsseitiger Messung	float	8
HS MS Mess 2 LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa; für Hochspannungskunde mit mittelspannungsseitiger Messung	float	8
HS MS Mess 2 AP	Arbeitspreis, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in Ct/kWh; für Hochspannungskunde mit mittelspannungsseitiger Messung	float	8
HS MS Umsp 1 LP	Leistungspreis für Umspannungskunden, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
HS MS Umsp 1 AP	Arbeitspreis für Umspannungskunden, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
HS MS Umsp 2 LP	Leistungspreis für Umspannungskunden, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWa	float	8
HS MS Umsp 2 AP	Arbeitspreis für Umspannungskunden, falls Benutzungsdauer größer Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
NS o LM GW GP	Grundpreis für Niederspannungsgewerbekunden ohne Leistungsmessung in EURO/Jahr	float	8
NS o LM GW AP	Arbeitspreis für Niederspannungsgewerbekunden ohne Lastgangmessung ct/kWh	float	8
NS o LM GW LP	Leistungsspreis für Niederspannungsgewerbekunden ohne Lastgangmessung €/kW/Jahr	float	8
NS o LM HH GP	Grundpreis für Niederspannungshaushaltskunden ohne Leistungsmessung in EURO/Jahr	float	8
NS o LM HH AP	Arbeitspreis für Niederspannungshaushaltskunden ohne Lastgangmessung ct/kWh	float	8
NS o LM HH LP	Leistungsspreis für Niederspannungshaushaltskunden ohne Lastgangmessung €/kW/Jahr	float	8
Speicherheiz_GP	Grundpreis für Speicherheizungskunden	float	8

Speicherheiz_Nacht_AP	Arbeitspreis für Speicherheizungskunden, Nachtladung	float	8
Speicherheiz_Tag_AP	Arbeitspreis für Speicherheizungskunden, Tagnachladung	float	8
Unterbrechbare_GP	Grundpreis für Wärmepumpen und andere unterbrechbare Verbraucher	float	8
Unterbrechbare_AP	Arbeitspreis für Wärmepumpenstrom und andere unterbrechbare Verbraucher	float	8
Strassenbel_GP	Grundpreis für Strassenbeleuchtung €/Jahr	float	8
Strassenbel_LP	Leistungspreis für Strassenbeleuchtung €/kW/Jahr	float	8
Strassenbel_AP	Arbeitspreis für Strassenbeleuchtung ct/kWh	float	8
MS_o_LM_GW_GP	Grundpreis für Mittelspannungsgewerbekunden ohne Lastgangmessung in EURO/Jahr	float	8
MS_o_LM_GW_AP	Arbeitspreis für Mittelspannungsgewerbekunden ohne Lastgangmessung ct/kWh	float	8
MS_o_LM_GW_LP	Leistungspreis für Mittelspannungsgewerbekunden ohne Lastgangmessung €/kW/Jahr	float	8
MS_o_LM_HH_GP	Grundpreis für Mittelspannungshaushaltskunden ohne Lastgangmessung in EURO/Jahr	float	8
MS_o_LM_HH_AP	Arbeitspreis für Mittelspannungshaushaltskunden ohne Lastgangmessung ct/kWh	float	8
MS_o_LM_HH_LP	Leistungspreis für Mittelspannungshaushaltskunden ohne Lastgangmessung €/kW/Jahr	float	8
MS_NS_o_LM_GW_GP	Grundpreis für Mittelspannungsgewerbekunden mit Umspannung auf Niederspannung ohne Lastgangmessung in EURO/Jahr	float	8
MS_NS_o_LM_GW_AP	Arbeitspreis für Mittelspannungsgewerbekunden mit Umspannung auf Niederspannung ohne Lastgangmessung in ct/kWh	float	8
MS_NS_o_LM_GW_LP	Leistungspreis für Mittelspannungsgewerbekunden mit Umspannung auf Niederspannung ohne Lastgangmessung in €/kW/Jahr	float	8
MS_NS_o_LM_HH_GP	Grundpreis für Mittelspannungshaushaltskunden mit Umspannung auf Niederspannung ohne Lastgangmessung in EURO/Jahr	float	8
MS_NS_o_LM_HH_AP	Arbeitspreis für Mittelspannungshaushaltskunden mit Umspannung auf Niederspannung ohne Lastgangmessung in ct/kWh	float	8
MS_NS_o_LM_HH_LP	Leistungspreis für Mittelspannungshaushaltskunden mit Umspannung auf Niederspannung ohne Lastgangmessung in €/kW/Jahr	float	8
komVerb_GP	Grundpreis für kommunale Verbraucher €/Jahr	float	8
komVerb_LP	Leistungspreis für kommunale Verbraucher €/kW/a	float	8
komVerb_AP	Arbeitspreis für kommunale Verbraucher ct/kWh	float	8
Speicherheiz_MS_NS_Umsp_AP	Arbeitspreis für Speicherheizungskunden für Kunden ohne Leistungsmessung in Umspannung auf Niederspannung in ct/kWh	float	8
Speicherheiz_MS_AP	Arbeitspreis für Speicherheizungskunden für Kunden ohne Leistungsmessung in Mittelspannung in ct/kWh	float	8
Unterbrechb_MS_NS_Umsp_AP	Arbeitspreis für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen für Kunden ohne Leistungsmessung in Umspannung auf Niederspannung in ct/kWh	float	8
Unterbrechb_MS_AP	Arbeitspreis für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen für Kunden ohne Leistungsmessung in Mittelspannung in ct/kWh	float	8
NS_o_LM_Str_Bel_BDauer1	Benutzungsdauerstunden bei der die erste Staffel der Straßenbeleuchtung in der Niederspannung ohne Leistungsmessung beginnt	int	4
NS_o_LM_Str_Bel1	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Niederspannung ohne Leistungsmessung 1. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
NS_o_LM_Str_Bel_BDauer2	Benutzungsdauerstunden bei der die zweite Staffel der Straßenbeleuchtung in der Niederspannung ohne Leistungsmessung beginnt	int	4
NS_o_LM_Str_Bel2	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Niederspannung ohne Leistungsmessung 2. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
NS_o_LM_Str_Bel_BDauer3	Benutzungsdauerstunden bei der die dritte Staffel der Straßenbeleuchtung in der Niederspannung ohne Leistungsmessung beginnt	int	4
NS_o_LM_Str_Bel3	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung 3. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
MS_NS_o_LM_Str_Bel_BDauer1	Benutzungsdauerstunden bei der die erste Staffel der Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung ohne Leistungsmessung beginnt	int	4
MS_NS_o_LM_Str_Bel1	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung ohne Leistungsmessung 1. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
MS_NS_o_LM_Str_Bel_BDauer2	Benutzungsdauerstunden bei der die zweite Staffel der Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung ohne Leistungsmessung beginnt	int	4
MS_NS_o_LM_Str_Bel2	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung ohne Leistungsmessung 2. Staffel; Angabe	float	8

	in ct/kWh		
MS_NS_o_LM_Str_Bel_BDauer3	Benutzungsdauerstunden bei der die dritte Staffel der Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung ohne Leistungsmessung beginnt	int	4
MS_NS_o_LM_Str_Bel3	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung ohne Leistungsmessung 3. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
NS_m_LM_Str_Bel_BDauer1	Benutzungsdauerstunden bei der die erste Staffel der Straßenbeleuchtung in der Niederspannung mit Leistungsmessung beginnt	int	4
NS_m_LM_Str_Bel1	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Niederspannung mit Leistungsmessung 1. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
NS_m_LM_Str_Bel_BDauer2	Benutzungsdauerstunden bei der die zweite Staffel der Straßenbeleuchtung in der Niederspannung mit Leistungsmessung beginnt	int	4
NS_m_LM_Str_Bel2	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Niederspannung mit Leistungsmessung 2. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
NS_m_LM_Str_Bel_BDauer3	Benutzungsdauerstunden bei der die dritte Staffel der Straßenbeleuchtung in der Niederspannung mit Leistungsmessung beginnt	int	4
NS_m_LM_Str_Bel3	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung mit Leistungsmessung 3. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
MS_NS_m_LM_Str_Bel_BDauer1	Benutzungsdauerstunden bei der die erste Staffel der Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung mit Leistungsmessung beginnt	int	4
MS_NS_m_LM_Str_Bel1	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung mit Leistungsmessung 1. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
MS_NS_m_LM_Str_Bel_BDauer2	Benutzungsdauerstunden bei der die zweite Staffel der Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung mit Leistungsmessung beginnt	int	4
MS_NS_m_LM_Str_Bel2	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung mit Leistungsmessung 2. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
MS_NS_m_LM_Str_Bel_BDauer3	Benutzungsdauerstunden bei der die dritte Staffel der Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung mit Leistungsmessung beginnt	int	4
MS_NS_m_LM_Str_Bel3	Arbeitspreis für die Straßenbeleuchtung in der Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung mit Leistungsmessung 3. Staffel; Angabe in ct/kWh	float	8
Zuschlag_Menge_Arbeit_oLM	Gibt den Mengenzuschlag auf die Arbeit (kWh) an bei MSP mit NSP-Messung für Kunden ohne Leistungsmessung; Angabe in Prozent	float	8
Zuschlag_Preis_AP_Abs_oLM	Gibt den Zuschlag auf den Arbeitspreis in absoluter Höhe an (ct/kWh) bei MSP mit NSP-Messung für Kunden ohne Leistungsmessung; Angabe in ct/kWh	float	8
Zuschlag_Preis_AP_Proz_oLM	Höhe des prozentualen Zuschlages auf den Arbeitspreis bei Mittelspannungskunden mit niederspannungsseitiger Messung für Kunden ohne Leistungsmessung; Angabe in Prozent	float	8
Lastgang_incl_Zuschlag	Lastgänge für Kunden mit unterspannungsseitiger Messung werden inklusive Mengenzuschlag vom Netzbetreiber übermittelt	bit	1
Lastgang_ohne_Zuschlag	Lastgänge für Kunden mit unterspannungsseitiger Messung werden ohne Mengenzuschlag vom Netzbetreiber übermittelt	bit	1
AP_mehr_minder	Arbeitspreis für Mehr- oder Minderverbrauch	float	8

1.6 Feldstruktur der Tabelle „Reserve_und_Notstrom“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
gueltig_seit	Datum, ab dem dieses Netznutzungsentgelt gilt (Inkrafttreten dieser Preise)	datetime	8
ID	ID-Nummer, so dass eine Preisregelung mit gleichem Gültigkeitszeitraum mehrfach angelegt werden kann (bei rückwirkenden Änderungen der Preisregelungen); die aktuelle Preisregelung enthält immer die ID 01	smallint	2
gueltig_bis	Datum, bis zu dem diese Preisregelung voraussichtlich gültig sein wird	datetime	8
Res_Hoe_1	Reserveinanspruchnahme im Höchstspannungsnetz 0 h/a bis 200 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Hoe_2	Reserveinanspruchnahme im Höchstspannungsnetz 200 h/a bis 400 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Hoe_3	Reserveinanspruchnahme im Höchstspannungsnetz 400 h/a bis 600 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_Hoe_Ho_1	Reserveinanspruchnahme Umspannung Höchstspannung/Hochspannung 0 h/a bis 200 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_Hoe_Ho_2	Reserveinanspruchnahme Umspannung Höchstspannung/Hochspannung 200 h/a bis 400 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_Hoe_Ho_3	Reserveinanspruchnahme Umspannung Höchstspannung/Hochspannung 400 h/a bis 600 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Ho_1	Reserveinanspruchnahme im Hochspannungsnetz 0 h/a bis 200 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Ho_2	Reserveinanspruchnahme im Hochspannungsnetz 200 h/a bis 400 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Ho_3	Reserveinanspruchnahme im Hochspannungsnetz 400 h/a bis 600 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_Ho_MS_1	Reserveinanspruchnahme Umspannung Hochspannung/Mittelspannung 0 h/a bis 200 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_Ho_MS_2	Reserveinanspruchnahme Umspannung Hochspannung/Mittelspannung 200 h/a bis 400 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_Ho_MS_3	Reserveinanspruchnahme Umspannung Hochspannung/Mittelspannung 400 h/a bis 600 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_MS_1	Reserveinanspruchnahme im Mittelspannungsnetz 0 h/a bis 200 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_MS_2	Reserveinanspruchnahme im Mittelspannungsnetz 200 h/a bis 400 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_MS_3	Reserveinanspruchnahme im Mittelspannungsnetz 400 h/a bis 600 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_MS_NS_1	Reserveinanspruchnahme Umspannung Mittelspannung/Niederspannung 0 h/a bis 200 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_MS_NS_2	Reserveinanspruchnahme Umspannung Mittelspannung/Niederspannung 200 h/a bis 400 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_Umsp_MS_NS_3	Reserveinanspruchnahme Umspannung Mittelspannung/Niederspannung 400 h/a bis 600 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_NS_1	Reserveinanspruchnahme im Niederspannungsnetz 0 h/a bis 200 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_NS_2	Reserveinanspruchnahme im Niederspannungsnetz 200 h/a bis 400 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
Res_NS_3	Reserveinanspruchnahme im Niederspannungsnetz 400 h/a bis 600 h/a Preis in EURO/kWa	real	4
AUSHILFSE_LP_NS_m_LM	Leistungspreis für Niederspannungskunden mit Leistungsmessung in EURO je KW und Monat	real	4
AUSHILFSE_AP_HT_NS_m_LM	Arbeitspreis für Niederspannungskunden mit Leistungsmessung (HT-Zeit) in ct/kWh	real	4
AUSHILFSE_AP_NT_NS_m_LM	Arbeitspreis für Niederspannungskunden mit Leistungsmessung (NT-Zeit) in ct/kWh	real	4
AUSHILFSE_GP_NS_o_LM	Grundpreis für Niederspannungskunden ohne Leistungsmessung in EURO/Monat	real	4
AUSHILFSE_AP_HT_NS_o_LM	Arbeitspreis für Niederspannungskunden ohne Leistungsmessung (HT-Zeit) in ct/kWh	real	4
AUSHILFSE_AP_NT_NS_o_LM	Arbeitspreis für Niederspannungskunden ohne Leistungsmessung (NT-Zeit) in ct/kWh	real	4
NOTSTROM_LP_NS_m_LM	Leistungspreis für Niederspannungskunden mit Leistungsmessung in EURO je KW und Monat	real	4
NOTSTROM_AP_HT_NS_m_LM	Arbeitspreis für Niederspannungskunden mit Leistungsmessung (HT-Zeit) in ct/kWh	real	4
NOTSTROM_AP_NT_NS_m_LM	Arbeitspreis für Niederspannungskunden mit Leistungsmessung (NT-Zeit) in ct/kWh	real	4

NOTSTROM_GP_NS_o_LM	Grundpreis für Niederspannungskunden ohne Leistungsmessung in EURO/Monat	real	4
NOTSTROM_AP_HT_NS_o_LM	Arbeitspreis für Niederspannungskunden ohne Leistungsmessung (HT-Zeit) in ct/kWh	real	4
NOTSTROM_AP_NT_NS_o_LM	Arbeitspreis für Niederspannungskunden ohne Leistungsmessung (NT-Zeit) in ct/kWh	real	4
Bemerkung	Besonderheiten bei diesem Netzbetreiber	nvarchar	255 Zeichen

1.7 Feldstruktur der Tabelle „Hoechstspannungsnetz“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
gueltig_seit	Datum, ab dem dieses Netznutzungsentgelt gilt (Inkrafttreten dieser Preise)	datetime	8
ID	gibt eine ID an, chronologische Reihenfolge	smallint	2
gueltig_bis	Datum, bis zu dem diese Preisregelung voraussichtlich gültig sein wird	datetime	8
Hoe_Messpreis	Messpreis Höchstspannung in EURO/Monat	float	8
Hoe_HS_Mess_Messpreis	Messpreis für Höchstspannungskunden mit Hochspannungsseitiger Messung in EURO/Monat	float	8
Hoe_HS_Umsp_Messpreis	Messpreis Höchstspannung mit Umspannung zur Hochspannung in EURO/Monat	float	8
Hoe_1_LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWh	float	8
Hoe_1_AP	Arbeitspreis HT, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
Hoe_2_LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer grösser Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWh	float	8
Hoe_2_AP	Arbeitspreis HT, falls Benutzungsdauer grösser Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
Hoe_HS_Mess_1_LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWh	float	8
Hoe_HS_Mess_1_AP	Arbeitspreis HT, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWh	float	8
Hoe_HS_Mess_2_LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer grösser Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWh	float	8
Hoe_HS_Mess_2_AP	Arbeitspreis HT, falls Benutzungsdauer grösser Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
Hoe_HS_Umsp_1_LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in EURO/kWh	float	8
Hoe_HS_Umsp_1_AP	Arbeitspreis HT, falls Benutzungsdauer kleiner Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
Hoe_HS_Umsp_2_LP	Leistungspreis, falls Benutzungsdauer grösser Benutzungsdauergrenze; Angabe in EUR/kWh	float	8
Hoe_HS_Umsp_2_AP	Arbeitspreis HT, falls Benutzungsdauer grösser Benutzungsdauergrenze; Angabe in ct/kWh	float	8
Internet_f_NN	Internetadresse für Netznutzungsentgelte	nvarchar	250 Zeichen
Aktualisierung	Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes	datetime	8
Bemerkung	Besonderheiten bei diesem Netzbetreiber	nvarchar	250 Zeichen
Erfasser	Eindeutige Kennziffer desjenigen, der diesen Datensatz aktualisiert hat	int	4
Aufpreis_GSM_Modem	Aufpreis für ein GSM-Modem	float	8
Aufpreis_Telefonanschluss	Aufpreis für einen seitens des Netzbetreibers beigestellten Telefonanschluss	float	8
Aufpreis_zus_Ablesung	Aufpreis für eine Zählerablesung	float	8

Aufpreis taegl Daten	Aufpreis für tägliche Datenbereitstellung	float	8
Aufpreis wochentl Daten	Aufpreis für wöchentliche Datenbereitstellung	float	8
Blind_min cos	Mindest cos phi, der einzuhalten ist	float	8
Blind AP Hoe	Arbeitspreis je kVArh auf der Hochspannungsebene in ct/kVArh	float	8
Abr Hoe	Abrechnungskosten bei Messung auf Höchstspannungsebene in EURO/Monat	float	8
Abr Hoe HS Mess	Abrechnungskosten bei Messung auf Höchstspannungsebene/Hochspannungsebene in EURO/Monat	float	8
Abr Hoe HS Umsp	Abrechnungskosten bei Messung auf Umspannung von Höchst- auf Hochspannung in EURO/Monat	float	8
Status ID	Gibt den Status des Netzbetreibers an (siehe Tabelle Status)	int	4
Ables Hoe	Ablesungskosten bei Messung auf Höchstspannungsebene in EURO/Monat	float	8
Ables Hoe HS Mess	Ablesungskosten bei Messung auf Höchstspannungsebene/Hochspannungsebene in EURO/Monat	float	8
Ables Hoe HS Umsp	Ablesungskosten bei Messung auf Umspannung von Höchst- auf Hochspannung in EURO/Monat	float	8

1.8 Feldstruktur der Tabelle „KWK“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzes zu dem dieser Datensatz gehört	int	4
gueltig seit	Datum, ab dem dieser KWK-Aufschlag gültig ist	datetime	8
KWK Aufschlag	Höhe des KWK-Aufschlages in ct/kWh	float	8
Aktualisierung	Datum der Aktualisierung dieses Datensatzes	datetime	8
Erfasser	Nummer des Erfassers, der diesen Datensatz eingegeben bzw. aktualisiert hat (Achtung: 0-10 für ENE'T Mitarbeiter; 999 nie überschrei-	int	4
gueltig bis	Gibt an, bis wann dieser KWK-Aufschlag gültig war bzw noch gültig ist	datetime	8
Bemerkung	Bemerkung zum KWK-Aufschlag	nvarchar	255 Zeichen
KWK Aufschlag Kat B	Höhe des KWK-Aufschlages in ct/kWh für die Kategorie B	float	8

1.9 Feldstruktur der Tabelle „HT_zeiten“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzes, zu dem dieser Datensatz gehört	int	4
gueltig seit	Gibt an, ab welchem Datum diese Schaltzeit gilt	datetime	8
gueltig bis	Gibt an, bis zu welchem Datum diese Schaltzeit gilt	datetime	8
Von	Gibt die Uhrzeit an, ab der die Hochtarifzeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
Bis	Gibt die Uhrzeit an, wann die Hochtarifzeit endet	nvarchar	5 Zeichen
Sommer	Gibt an, ob diese Schaltzeiten im Sommer gelten	bit	1
Winter	Gibt an, ob diese Schaltzeiten im Winter gelten	bit	1
Werktage	Gibt an, ob diese Schaltzeiten an Werktagen gelten	bit	1
Samstags	Gibt an, ob diese Schaltzeiten an Samstagen gelten	bit	1
Sonntags	Gibt an, ob diese Schaltzeiten an Sonntagen gelten	bit	1

Feiertag	Gibt an, ob diese Schaltzeiten an Feiertagen gelten	bit	1
Netznutzung	Gibt an, ob diese Schaltzeiten für den Bereich der Netznutzung gelten	bit	1
AllgTarif	Gibt an, ob diese Schaltzeiten für Tarifkunden gelten	bit	1
SonderVertragskunden	Gibt an, ob diese Schaltzeiten für Sondervertragskunden gelten	bit	1

1.10 Feldstruktur der Tabelle „HT_Zeiten_Uebergabe“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzes, zu dem dieser Datensatz gehört	int	4
gueltig seit	Gibt an, ab welchem Datum diese Schaltzeit gilt	datetime	8
gueltig bis	Gibt an, bis zu welchem Datum diese Schaltzeit gilt	datetime	8
NSOWe von	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Sommer an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
NSOWe bis	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Sommer an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
NSOSa von	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Sommer an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
NSOSa bis	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Sommer an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
NSOSo von	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Sommer an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
NSOSo bis	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Sommer an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
NSOFe von	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Sommer an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
NSOFe bis	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Sommer an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
NWIWe von	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Winter an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
NWIWe bis	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Winter an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
NWISa von	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Winter an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
NWISa bis	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Winter an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
NWISo von	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Winter an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
NWISo bis	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Winter an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
NWIFe von	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Winter an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
NWIFe bis	Schaltzeiten im Bereich Netznutzung im Winter an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
TSOWe von	Schaltzeiten für Tarifkunden im Sommer an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
TSOWe bis	Schaltzeiten für Tarifkunden im Sommer an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
TSOSa von	Schaltzeiten für Tarifkunden im Sommer an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
TSOSa bis	Schaltzeiten für Tarifkunden im Sommer an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
TSOSo von	Schaltzeiten für Tarifkunden im Sommer an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
TSOSo bis	Schaltzeiten für Tarifkunden im Sommer an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
TSOFe von	Schaltzeiten für Tarifkunden im Sommer an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
TSOFe bis	Schaltzeiten für Tarifkunden im Sommer an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
TWIWe von	Schaltzeiten für Tarifkunden im Winter an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
TWIWe bis	Schaltzeiten für Tarifkunden im Winter an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
TWISa von	Schaltzeiten für Tarifkunden im Winter an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen

TWISa bis	Schaltzeiten für Tarfkunden im Winter an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
TWISo von	Schaltzeiten für Tarfkunden im Winter an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
TWISo bis	Schaltzeiten für Tarfkunden im Winter an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
TWIFe von	Schaltzeiten für Tarfkunden im Winter an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
TWIFe bis	Schaltzeiten für Tarfkunden im Winter an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
SSOWe von	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Sommer an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
SSOWe bis	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Sommer an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
SSOSa von	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Sommer an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
SSOSa bis	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Sommer an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
SSOSo von	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Sommer an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
SSOSo bis	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Sommer an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
SSOFe von	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Sommer an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
SSOFe bis	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Sommer an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
SWIWe von	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Winter an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
SWIWe bis	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Winter an Werktagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
SWISa von	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Winter an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
SWISa bis	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Winter an Samstagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
SWISo von	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Winter an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
SWISo bis	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Winter an Sonntagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen
SWIFe von	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Winter an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit beginnt	nvarchar	5 Zeichen
SWIFe bis	Schaltzeiten für Sondervertragskunden im Winter an Feiertagen, Uhrzeit, zu der die HT-Zeit endet	nvarchar	5 Zeichen

1.11 Feldstruktur der Tabelle „Blindstromdetails“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzbetreibers	int	4
gueltig_seit	Gibt an, ab wann diese Preisregelung gilt	datetime	8
gueltig_bis	Gibt an, bis wann diese Preisregelung gilt	datetime	8
keine_Blindstrompreise	Gibt an, ob der Netzbetreiber Preisregelungen für den Blindstrom hat	bit	1
HT	Gibt an, ob diese Preise während der Hochtarifzeit gelten	bit	1
NT	Gibt an, ob diese Preise während der Niedertarifzeit gelten	bit	1
HT_NT	Gibt an, ob diese Preise während der Hochtarifzeit und Niedertarifzeit gelten (Grenzen, Freimengen usw gelten für Gesamtbezug	bit	1
Kunden_Tarfkunden	Gibt an, ob die Preisregelung für Tarfkunden gültig ist	bit	1
Kunden_Sondervertragskunden	Gibt an, ob die Preisregelung für Sondervertragskunden gültig ist	bit	1
Kunden_ohne_Leistungsmessung	Gibt an, ob die Preisregelung für Standardlastprofil-Kunden (Kunden ohne Leistungsmessung) gültig ist	bit	1
Kunden_mit_Leistungsmessung	Gibt an, ob die Preisregelung für Kunden mit Leistungsmessung gültig ist	bit	1
kunden_keineAngabe	Gibt an, dass keine Angabe gemacht wurde, ob die Kundengruppe Einfluss auf die Preisregelung des Blindstroms hat	bit	1
Nsp	Gibt an, ob die Preise für die Niederspannung gültig sind	bit	1

Msp mit Umsp	Gibt an, ob die Preise für die Mittelspannung mit Umspannung zur Niederspannung gültig sind	bit	1
Msp mit NspMess	Gibt an, ob die Preise für die Mittelspannung mit niederspannungsseitiger Messung gültig sind	bit	1
Msp	Gibt an, ob die Preise für die Mittelspannung gültig sind	bit	1
Hsp mit Umsp	Gibt an, ob die Preise für die Hochspannung mit Umspannung zur Mittelspannung gültig sind	bit	1
Hsp mit mspMess	Gibt an, ob die Preise für die Hochspannung mit mittelspannungsseitiger Messung gültig sind	bit	1
Hsp	Gibt an, ob die Preise für die Hochspannung gültig sind	bit	1
induktiv	Gibt an, dass die Blindstrompreisregelung für die induktiv bezogenen Arbeitsmengen gilt	bit	1
kapazitiv	Gibt an, dass die Blindstrompreisregelung für die kapazitiv bezogenen Arbeitsmengen gilt.	bit	1
Intervall Monat	Gibt an, ob die Ermittlung des kostenpflichtigen Blindstroms monatlich erfolgt	bit	1
Intervall Jahr	Gibt an, ob die Ermittlung des kostenpflichtigen Blindstroms jährlich erfolgt	bit	1
Intervall Viertelstunde	Gibt an, ob die Ermittlung des kostenpflichtigen Blindstroms 1/4-stündlich erfolgt	bit	1
Intervall keineAngabe	Gibt an, ob die Ermittlung des kostenpflichtigen Blindstroms nicht erfolgt	bit	1
Von Wirkstromanteil	Gibt an, ab welchem Wirkstromanteil der in diesem Datensatz genannte Preis gilt	real	4
Von Leistungsfaktor	Gibt an, ab welchem Leistungsfaktor der in diesem Datensatz genannte Preis gilt	real	4
Bis Leistungsfaktor	Gibt den Leistungsfaktor an, bis zu dem der in diesem Datensatz genannte Preis gilt	real	4
Freimenge Prozent	Gibt in den Fällen, in denen kostenpflichtiger Blindstrom angefallen ist, die Freimenge an (in Prozent des Wirkstromverbrauchs)	real	4
Freimenge Leistungsfaktor	Gibt in den Fällen, in denen kostenpflichtiger Blindstrom angefallen ist, die Freimenge an (als Leistungsfaktor $\cos \phi$)	real	4
Blindstrompreis	Blindstrompreis in ct je kVAh	real	4
Vorbehalt	Gibt an, ob der Netzbetreiber diese Preise nur unter Vorbehalt zur Anwendung bringt	bit	1
allgemeine_Einschraenkung	Enthält Beschreibungen von Sonderfällen, die sich nicht in der Datenbankstruktur abbilden lassen	nvarchar	255
aktualisiert_am	Gibt an, wann der Datensatz aktualisiert wurde.	datetime	8
Blindstrom_Nr	Dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes eines Netzbetreibers mit gleichem Gültigkeitsdatum	smallint	2
ID	ID-Nummer, so dass eine Preisregelung mit gleichem Gültigkeitszeitraum mehrfach angelegt werden kann (bei rückwirkenden Änderungen der Preisregelungen); die aktuelle Preisregelung enthält immer die ID 01	smallint	2
Staffel_Freimenge	Kennzeichnung der Staffel, wenn Blindarbeitspreis für eine Kundengruppe gestaffelt ist; Standardwert = 1	Int	4

1.12 Feldstruktur der Tabelle „Mehr_Mindermengen_Monatspreise“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
Jahr	Kalenderjahr	int	4
Januar	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
Februar	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
Maerz	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
April	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
Mai	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
Juni	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
Juli	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
August	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
September	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
Oktober	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
November	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4
Dezember	Mehr- und Mindermengenpreis in ct/kWh	real	4

1.13 Feldstruktur der Tabelle „Individuelle_Entgelte“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...)	int	4
gueltig_seit	Datum, ab dem dieses individuelle Netznutzungsentgelt gilt (Inkrafttreten dieser Preise)	datetime	8
Internet_f_NN	Internetadresse für Netznutzungsentgelte	nvarchar	250 Zeichen
Stand	Stand der individuellen Entgelte	datetime	8
gueltig_bis	gibt an, bis wann diese Entgelte gültig sind	datetime	8
Internet_f_NN_Indi	Internetadresse für individuelle Netznutzungsentgelte	nvarchar	250 Zeichen
Indi_Entgelte_keine	ja falls keine Individuellen Entgelte vom Netzbetreiber angegeben werden	bit	1
Bemerkung	Besonderheiten bei diesen Entgelten	nvarchar	50 Zeichen
Erfasser	Eindeutige Kennziffer desjenigen, der diesen Datensatz aktualisiert hat	int	4
Ersterfassung	Datum der Ersterfassung eines neuen Datensatzes	datetime	8
Letzte_Pruefung	Datum der letzten Kontrolle des Datensatzes	datetime	8
letzte_Aenderung	Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert worden ist	datetime	8

1.14 Feldstruktur der Tabelle „Individuelle_Entgelte_ZP“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz_Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...)	int	4
gueltig_seit	Datum, ab dem dieses individuelle Netznutzungsentgelt gilt (Inkrafttreten dieser Preise)	datetime	8
Lfd_Nr	gibt an, bis wann diese Entgelte gültig sind	int	4
gueltig_bis	gibt an, bis wann diese Entgelte gültig sind	datetime	8
Zaehlpunktbezeichnung	Zählpunktbezeichnung	nvarchar	50 Zeichen
Kundenbezeichnung	Name und ggf. Standort des Kunden, für den das individuelle Entgelt gilt	nvarchar	100 Zeichen
abr relevante SPG Ebene	abrechnungsrelevante Spannungsebenen	nvarchar	25 Zeichen
Individuelles Entgelt	individuelles Netzentgelt gemäß § 27 Strom NEV in €/Jahr	float	8
Leistungspreis	Leistungspreis in €/kW	float	8
Arbeitspreis	Arbeitspreis in ct/kWh	float	8
Genehmigter_Prozentsatz	genehmigter Prozentsatz der veröffentlichten allg. gültigen Netznutzungsentgelte	float	8

1.15 Feldstruktur der Tabelle „Regulierungsbehoerde“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
RegBeh_Nr	eindeutige Nummer, die einer Regulierungsbehörde zugeordnet wird	smallint	2
Bezeichnung	Bezeichnung der Regulierungsbehörde	nvarchar	50 Zeichen
Bundesland	Bundesland, in dem die Regulierungsbehörde tätig ist	nvarchar	50 Zeichen

1.16 Feldstruktur der Tabelle „Zustaendigkeit“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netzbetreiber	Name des Netzbetreibers	nvarchar	255 Zeichen
Strasse	Anschrift; Strasse	nvarchar	255 Zeichen
PLZ_Ort	Anschrift; PLZ und Ort	nvarchar	255 Zeichen
Land	Bundesland	nvarchar	255 Zeichen
Behoerde	Zuständige Regulierungsbehörde	nvarchar	255 Zeichen
RegBeh_Nr	Nr. der zuständigen Regulierungsbehörde, s. Tabelle Regulierungsbehörde	int	4
PLZ	PLZ	int	4
Ort	Ort	nvarchar	50 Zeichen

1.17 Feldstruktur der Tabelle „Bundeslaender“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
-----------------	--------------	---------	------------

txtLKZ	Kennziffer des Landes (entspricht den ersten beiden Zeichen der Gemeindekennziffer)	nvarchar	2 Zeichen
Land	Bezeichnung des Bundeslandes	nvarchar	25 Zeichen

1.18 Feldstruktur der Tabelle „Kreise“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
txtKKZ	Eindeutige Nummer des Kreises	nvarchar	5 Zeichen
Kreis	Bezeichnung des Kreises	nvarchar	50 Zeichen

1.19 Feldstruktur der Tabelle „Gemeinden“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
GKZ	Gemeindekennziffer (Unter dieser Gemeindekennziffer wird die Datei auch beim statistischen Bundesamt geführt)	nvarchar	8 Zeichen
Name	Bezeichnung der Gemeinde	nvarchar	50 Zeichen
Regelzone	Gibt das Regelgebiet an, zu der die Gemeinde gehört	tinyint	1
Kreis	Gibt die Nummer des Kreises an, zu dem die Gemeinde gehört (siehe auch Tabelle Kreise)	nvarchar	5 Zeichen
GKZ_num	Gemeindekennziffer; numerisches Feld	int	4
BLand	Bundesland	nvarchar	25

1.20 Feldstruktur der Tabelle „Postleitzahlen_Netzbetreiber“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
PLZ	Postleitzahl, für die das Netzgebiet gesucht wird	int	4
Ort	Ort, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	200 Zeichen
gueltig seit	Datum, seit dem dieser Netzbetreiber das Netz betreibt	datetime	8
Gemeinde	Gemeindenname	nvarchar	200 Zeichen
Einwohner	Einwohnerzahl der Gemeinde	int	4
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...)	int	4
Regelgebiet	Regelgebiet, zu dem dieser Ort gehört	nvarchar	75 Zeichen
KA	maximale Konzessionsabgabe für "Tarifkunden" in ct/kWh (nur eingegeben, falls abweichend von höchstmöglicher KA)	float	8
Weiteres Netz1	Nummer eines zweiten Niederspannungsgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Weiteres Netz2	Nummer eines dritten Niederspannungsgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Weiteres Netz3	Nummer eines vierten Niederspannungsgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
ZuordnungGepruef	Gibt das Datum an, wann die Zuordnung zum letzten Mal geprüft wurde	datetime	8
Gemeindekennziffer	Kennziffer der Gemeinde (nach Stat. Bundesamt)	int	4

VNetzVNB	Name des Betreibers des vorgelagerten Netzes	nvarchar	75 Zeichen
UeNetzVNB	Name des Betreibers des Übertragungsnetzes	nvarchar	75 Zeichen
Bemerkung	Bemerkung zu diesem Netzgebiet	nvarchar	250 Zeichen
gueltig bis	Gibt an, bis wann der Netzbetreiber an diesem Ort das Stromnetz betrieben hat (aktueller Datensatz: 31.12.2999)	datetime	8
Netz Nr Msp	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Mittelspannungsnetzbetreibers	int	4
Weiteres Netz1 Msp	Nummer eines zweiten Mittelspannungsnetzgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Weiteres Netz2 Msp	Nummer eines dritten Mittelspannungsnetzgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Weiteres Netz3 Msp	Nummer eines vierten Mittelspannungsnetzgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Netz Nr Hsp	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Hochspannungsnetzbetreibers	int	4
Weiteres Netz1 Hsp	Nummer eines zweiten Hochspannungsnetzgebiets (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Weiteres Netz2 Hsp	Nummer eines dritten Hochspannungsnetzgebiets (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Weiteres Netz3 Hsp	Nummer eines vierten Hochspannungsnetzgebiets (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Letzte Aenderung	Gibt an, wann dieser Datensatz zuletzt verändert wurde	datetime	8
Haupt_Netz_Nr	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Ortsteile dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz in der Niederspannung	int	4
Haupt_Netz_Nr_Msp	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Ortsteile dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz in der Mittelspannung	int	4
Haupt_Netz_Nr_Hsp	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Ortsteile dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz in der Hochspannung	int	4
Ort_ALORT	Orts_ID die von der deutschen Post vergeben wird	int	4
Bundesland	Angabe des Bundeslandes	nvarchar	50 Zeichen
Bundesland_kurz	Zuordnung der Ziffer s. Tabelle Bundesland, erste Ziffer der Gemeindekennziffer kennzeichnet das Bundesland	smallint	2
Strassendaten	Gibt an, ob zu diesem Ort Straßendaten in der Datenbank enthalten sind; "0" wenn kein Straßendatensatz angelegt ist; "1", wenn Straßendaten existieren	nvarchar	1
KA_ID	Stellt den Bezug zu den gültigen KA-Datensätzen in der Tabelle "tb_KA" her	Number	18

1.21 Feldstruktur der Tabelle „Netze_Ortsteile“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
PLZ	Postleitzahl, für die das Netzgebiet gesucht wird	int	4
Ort	Ort, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	200 Zeichen
Ortsteil	Ortsteil, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	50 Zeichen
gueltig seit	Datum, seit dem dieser Netzbetreiber das Netz betreibt	datetime	8
gueltig bis	Gibt an, bis wann der Netzbetreiber an diesem Ort das Stromnetz betrieben hat (aktueller Datensatz: 31.12.2999)	datetime	8

Gemeinde	Gemeindename	nvarchar	200 Zeichen
Gemeindekennziffer	Kennziffer der Gemeinde (nach Stat. Bundesamt)	int	4
Netz NSP	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Niederspannungsnetzbetreibers	int	4
Weiteres NSP	Nummer eines zweiten Niederspannungsnetzbetreibers (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Netz Nr Msp	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Mittelspannungsnetzbetreibers	int	4
Weiteres Netz1 Msp	Nummer eines zweiten Mittelspannungsnetzgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Netz Nr Hsp	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Hochspannungsnetzbetreibers	int	4
Weiteres Netz1 Hsp	Nummer eines zweiten Hochspannungsnetzgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Letzte Aenderung	Gibt an, wann dieser Datensatz zuletzt verändert wurde	datetime	8
Haupt_Netz_Nr	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Ortsteile dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz in der Niederspannung	int	4
Haupt_Netz_Nr_Msp	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Ortsteile dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz in der Mittelspannung	int	4
Haupt_Netz_Nr_Hsp	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Ortsteile dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz in der Hochspannung	int	4
UeNetzVNB	Name des Betreibers des Übertragungsnetzes	nvarchar	75 Zeichen
Ort_ALORT	Orts_ID, die von der deutschen Post vergeben wird	int	4
OTL_ALORT	Ortsteil_ID, die von der deutschen Post vergeben wird, entspricht der Ort einem Ortsteil ist keine ID vergeben, im Feld steht dann eine „0“	int	4
OTL_Schl	Ortsteil_Schlüssel, der von der deutschen Post vergeben wird, nur bei großen Städten vergeben, ist keine vergeben steht im Feld eine „0“	int	4

1.22 Feldstruktur der Tabelle „Netze_Strassen“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
PLZ	Postleitzahl, für die das Netzgebiet gesucht wird	int	4
Ort	Ort, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	200 Zeichen
Ortsteil	Ortsteil, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	50 Zeichen
Strasse	Strasse, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	100 Zeichen
gueltig seit	Datum, seit dem dieser Netzbetreiber das Netz betreibt	datetime	8
gueltig bis	Gibt an, bis wann der Netzbetreiber an diesem Ort das Stromnetz betrieben hat (aktueller Datensatz: 31.12.2999)	datetime	8
Gemeinde	Gemeindename	nvarchar	200 Zeichen
Gemeindekennziffer	Kennziffer der Gemeinde (nach Stat. Bundesamt)	int	4
Netz NSP	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Niederspannungsnetzbetreibers	int	4
Weiteres NSP	Nummer eines zweiten Niederspannungsnetzbetreibers (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Netz Nr Msp	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Mittelspannungsnetzbetreibers	int	4
Weiteres Netz1 Msp	Nummer eines zweiten Mittelspannungsnetzgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4
Netz Nr Hsp	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Hochspannungsnetzbetreibers	int	4
Weiteres Netz1 Hsp	Nummer eines zweiten Hochspannungsnetzgebietes (falls unklar wer Netz betreibt)	int	4

Bemerkung		ntext	
Letzte Aenderung	Gibt an, wann dieser Datensatz zuletzt verändert wurde	datetime	8
UeNetzVNB	Name des Betreibers des Übertragungsnetzes	nvarchar	75 Zeichen
Ort_ALORT	Orts_ID, die von der deutschen Post vergeben wird	int	4
OTL_ALORT	Ortsteil_ID, die von der deutschen Post vergeben wird, entspricht der Ort einem Ortsteil ist keine ID vergeben, im Feld steht dann eine „0“	int	4
OTL_Schl	Ortsteil_Schlüssel, der von der deutschen Post vergeben wird, nur bei großen Städten vergeben, ist keine vergeben steht im Feld eine „0“	int	4
Str_Schluessel	Straßenschlüssel innerhalb eines Ortes, der von der deutschen Post vergeben wird	float	8
Haupt_Netz_Nr	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Hausnummern dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz der Niederspannung	int	4
Haupt_Netz_Nr_Msp	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Hausnummern dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz der Mittelspannung	int	4
Haupt_Netz_Nr_Hsp	Wenn mehrere Netze angegeben sind, jedoch keine Datensätze in Tabelle Netze_Hausnummern dazu enthalten sind ist dieses Netz das Hauptnetz der Hochspannung	int	4
KA_ID	Stellt den Bezug zu den gültigen KA-Datensätzen in der Tabelle "tb_KA" her	Number	18

1.23 Feldstruktur der Tabelle „Netze_Hausnummern“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
PLZ	Postleitzahl, für die das Netzgebiet gesucht wird	int	4
Ort	Ort, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	200 Zeichen
Ortsteil	Ortsteil, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	50 Zeichen
Strasse	Strasse, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	100 Zeichen
STR_HNRVON	von Hausnummer, zu dem das Netzgebiet gesucht wird	nvarchar	8 Zeichen
gueltig seit	Datum, seit dem dieser Netzbetreiber das Netz betreibt	datetime	8
gueltig bis	Gibt an, bis wann der Netzbetreiber an diesem Ort das Stromnetz betrieben hat (aktueller Datensatz: 31.12.2999)	datetime	8
STR_HNRBIS	bis Hausnummer, zu dem das Netzgebiet gesucht wird; ist nur eine Hausnummer betroffen ist der Wert der gleiche in „STR_HNRVON“	nvarchar	8 Zeichen
Gemeinde	Gemeindename	nvarchar	200 Zeichen
Gemeindekennziffer	Kennziffer der Gemeinde (nach Stat. Bundesamt)	int	4
Netz NSP	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Niederspannungsnetzbetreibers	int	4
Netz Nr Msp	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Mittelspannungsnetzbetreibers	int	4
Netz Nr Hsp	Eindeutige Nummer des Netzgebietes (Netzbetreibernummer plus 01, 02, 03, ...) des Hochspannungsnetzbetreibers	int	4
Bemerkung		nvarchar	200 Zeichen
Letzte Aenderung	Gibt an, wann dieser Datensatz zuletzt verändert wurde	datetime	8
UeNetzVNB	Name des Betreibers des Übertragungsnetzes	nvarchar	75 Zeichen

Ort_ALORT	Orts_ID, die von der deutschen Post vergeben wird	int	4
OTL_ALORT	Ortsteil_ID, die von der deutschen Post vergeben wird, entspricht der Ort einem Ortsteil ist keine ID vergeben, im Feld steht dann eine „0“	int	4
OTL_Schl	Ortsteil_Schlüssel, der von der deutschen Post vergeben wird, nur bei großen Städten vergeben, ist keine vergeben steht im Feld eine „0“	int	4
Str_Schluessel	Straßenschlüssel innerhalb eines Ortes, der von der deutschen Post vergeben wird	float	8
KA_ID	Stellt den Bezug zu den gültigen KA-Datensätzen in der Tabelle "tb_KA" her	Number	18

1.24 Feldstruktur der Tabelle „Postleitzahlenarchiv“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
PLZ Alt	Postleitzahl, die entfallen ist	int	4
Ort Alt	Ort, der zu der entfallenen Postleitzahl gehört	nvarchar	200 Zeichen
PLZ Neu	Neue Postleitzahl	int	4
Ort Neu	Neuer Ort	nvarchar	200 Zeichen
Monat	Monat und Jahr geben zusammen den Zeitpunkt an, an dem eine Postleitzahl entfallen ist	nvarchar	15 Zeichen
Jahr	Monat und Jahr geben zusammen den Zeitpunkt an, an dem eine Postleitzahl entfallen ist	smallint	2
Anlass	Gibt den Grund für den Wegfall der Postleitzahl an	nvarchar	255 Zeichen
Gemeinde alt	Gemeinde, die entfallen ist	nvarchar	50 Zeichen
GKZ alt	Gemeindekennziffer der Gemeinde, die entfallen ist	int	4
Gemeinde neu	Aktuelle Gemeinde, für den Postort, in dem Gemeinden entfallen sind	nvarchar	50 Zeichen
GKZ neu	Aktuelle Gemeindenkennziffer, für den Postort, in dem eine Gemeindekennziffer entfallen ist	int	4

1.25 Feldstruktur der Tabelle „Ortszusätze“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
PLZ	aktuelle Postleitzahl	int	4
Ort	aktueller Ort	nvarchar	200 Zeichen
Ort_ALORT	Orts_ID die von der deutschen Post vergeben wird	int	4
amt Zusatz	amtlicher Ortszusatz, z.B. für Frankfurt den Zusatz "a. Main"	nvarchar	50 Zeichen
post Zusatz	Ortszusatz der Post, z.B. "Hückelhoven, Rheinland"	nvarchar	50 Zeichen

1.26 Feldstruktur der Tabelle „EDIFACT_Stammdaten“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
EIC Codes	16-Zeichen-Code (ETSO Identifikations-Codierungssystem)	nvarchar	50 Zeichen
Verschlüsselung aus mails	Verschlüsselt der Netzbetreiber ausgehende Mails?	nvarchar	50 Zeichen
Verschlüsselung ein mails	wird die Verschlüsselung eingehender Mails gefordert?	nvarchar	50 Zeichen
Verschlüsselung Format	in der Regel S/MIME	nvarchar	50 Zeichen
Signatur aus mails	Werden ausgehende Mails mit einer Signatur versehen?	nvarchar	50 Zeichen
Signatur ein mails	Müssen eingehende Mails mit eine Signatur versehen sein?	nvarchar	50 Zeichen
Signatur Format	Angabe zum verwendeten Format, falls Signaturen angewendet werden	nvarchar	50 Zeichen
Form der Dateneübertragung	z.B. SMTP (e-mail)	nvarchar	50 Zeichen
Datenkompression	Komprimierung der Daten ja/nein	bit	1
Kontrollnachricht	wird in jedem Fall eine Kontrollnachricht versendet?	bit	1
max Dateigr aus	max. Dateigröße in MB der vom Netzbetreiber ausgehenden Mails	tinyint	1
max Dateigr ein	max. Dateigröße in MB der beim Netzbetreiber eingehenden Mails	tinyint	1
Bemerkung		nvarchar	200 Zeichen
OBIS Tarif 0	Tarifart (HT, NT oder ET) die der Netzbetreiber bei der Angabe der OBIS-Kennziffer als Tarif 0 erwartet oder gesendet wird	nvarchar	50 Zeichen
OBIS Tarif 1	Tarifart (HT, NT oder ET) die der Netzbetreiber bei der Angabe der OBIS-Kennziffer als Tarif 1 erwartet oder gesendet wird	nvarchar	50 Zeichen
OBIS Tarif 2	Tarifart (HT, NT oder ET) die der Netzbetreiber bei der Angabe der OBIS-Kennziffer als Tarif 2 erwartet oder gesendet wird	nvarchar	50 Zeichen
OBIS Tarif 3	Tarifart (HT, NT oder ET) die der Netzbetreiber bei der Angabe der OBIS-Kennziffer als Tarif 3 erwartet oder gesendet wird	nvarchar	50 Zeichen
Internet GPKE	Hyperlink für die GPKE-Daten	nvarchar	255 Zeichen
edi adresse unverschl	e-mail Adresse der 1:1 Kommunikation für EDIFACT-Nachrichten (unverschlüsselt)	nvarchar	255 Zeichen
edi adresse verschl	e-mail Adresse der 1:1 Kommunikation für EDIFACT-Nachrichten (verschlüsselt)	nvarchar	255 Zeichen
signatur adresse	e-mail Adresse für den Austausch von Signaturen	nvarchar	255 Zeichen
Bankinstitut	Bankname der Bankverbindung	nvarchar	150 Zeichen
BLZ	Bankleitzahl der Bankverbindung	nvarchar	50 Zeichen
Kto Nr	Kontonummer der Bankverbindung	nvarchar	50 Zeichen
IBAN	International Bank Account Number	nvarchar	50 Zeichen
BIC	Bank Identifier Code	nvarchar	50 Zeichen
Umsatzsteuer ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer	nvarchar	50 Zeichen
gueltig seit	Gibt an, ab wann dieser Datensatz gilt	Date	

1.27 Feldstruktur der Tabelle „EDIFACT_Parameter“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
Format	16-Zeichen-Code (ETSO Identifikations-Codierungssystem)	nvarchar	50 Zeichen
Prozess	Prozesse (z.B. Übermittlung von Lastgängen, Kundenbestandslisten, Zählerständen)	nvarchar	50 Zeichen
Bereich	Zuständigkeitsbereich des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Einfuehrung	Einführungsdatum vom Netzbetreiber angegeben oder keine Angabe vom Netzbetreiber	nvarchar	50 Zeichen
Version	Version des verwendeten Formates	nvarchar	50 Zeichen
edifact_email aus	e-mail-Adresse für EDIFACT-Nachrichten, die vom Netzbetreiber gesendet werden	nvarchar	250 Zeichen
edifact_email ein	e-mail-Adresse für EDIFACT-Nachrichten an den Netzbetreiber	nvarchar	250 Zeichen
Ansprechp_Anrede	Anrede (Herr oder Frau) des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Titel	Titel oder akademischer Grad des Ansprechpartners (z.B. Dr. oder Dipl.-Ing.)	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Vorname	Vorname des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Nachname	Name desjenigen, der zu den Netznutzungsentgelten/Preisblättern Auskunft geben kann	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Telefon	Telefonnummer des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_Fax	Faxnummer des Ansprechpartners	nvarchar	50 Zeichen
Ansprechp_email	e-mail-Adresse des Ansprechpartners	nvarchar	250 Zeichen
Datensatz_ID	Eindeutige Nummer zur Identifizierung dieses Datensatzes	int	4
Abteilung	Abteilung, der der Ansprechpartner zuzuordnen ist	nvarchar	100 Zeichen
Dienstleister Nr	eindeutige Nummer des Dienstleisters; Nummer des Dienstleisters aus der Tabelle „Dienstleister“	nvarchar	10 Zeichen
gueltig seit	gibt an, ab welchem Zeitpunkt dieser Datensatz gilt	Date	

1.28 Feldstruktur der Tabelle „BDEW_Artikelnummern“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Tabelle	Gibt die Tabelle an, in welcher Tabelle das Feld zu finden ist	nvarchar	50 Zeichen
Feld_Bezeichnung	Gibt den Feldnamen an, dem die BDEW-Artikelnummer zugewiesen werden soll	nvarchar	50 Zeichen
Artikel	Artikelbeschreibung z.B. Wirkstrom	nvarchar	50 Zeichen
BDEW_Artikelnummer	dreizehnstellige Artikelnummer des BDEW für den elektronischen Datenaustausch	float	8
Bemerkung		nvarchar	200 Zeichen

1.29 Feldstruktur der Tabelle „Netzdaten“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgrösse
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
Stand	Stand der Angaben (sollte in der regel 31.12.2006 sein)	datetime	8
Einwohnerzahl	Gesamteinwohnerzahl der versorgten Fläche	float	8
versFlaeche NS	versorgte Fläche des Niederspannungsnetzes (Angabe in Quadratkilometer km ^ 2)	float	8
versFlaeche MS	versorgte Fläche des Mittelspannungsnetzes (Angabe in Quadratkilometer km ^ 2)	float	8
versFlaeche HS	versorgte Fläche des Hochspannungsnetzes (Angabe in Quadratkilometer km ^ 2)	float	8
geographFlaeche NS	geographische Fläche des Niederspannungsnetzes (Angabe in Quadratkilometer km ^ 2)	float	8
geographFlaeche MS	geographische Fläche des Mittelspannungsnetzes (Angabe in Quadratkilometer km ^ 2)	float	8
geographFlaeche HS	geographische Fläche des Hochspannungsnetzes (Angabe in Quadratkilometer km ^ 2)	float	8
Entnahmestellen NS	Gibt die Anzahl der Entnahmestellen im Niederspannungsnetz an	float	8
Entnahmestellen MS NS	Gibt die Anzahl der Entnahmestellen der Umspannebene Mittelspannung zu Niederspannung an	float	8
Entnahmestellen MS	Gibt die Anzahl der Entnahmestellen im Mittelspannungsnetz an	float	8
Entnahmestellen HS MS	Gibt die Anzahl der Entnahmestellen der Umspannebene Hochspannung zu Mittelspannung an	float	8
Entnahmestellen HS	Gibt die Anzahl der Entnahmestellen im Hochspannungsnetz an	float	8
Entnahmestellen HoeS HS	Gibt die Anzahl der Entnahmestellen der Umspannebene Höchstspannung zu Hochspannung an	float	8
Entnahmestellen HoeS	Gibt die Anzahl der Entnahmestellen im Höchstspannungsnetz an	float	8
Arbeit NS	Im Kalenderjahr der Niederspannungsebene entnommene Jahresarbeit (Angabe in MWh)	float	8
Arbeit MS NS	Im Kalenderjahr der Umspannebene Mittelspannung zu Niederspannung entnommene Jahresarbeit (Angabe in MWh)	float	8
Arbeit MS	Im Kalenderjahr der Mittelspannungsebene entnommene Jahresarbeit (Angabe in MWh)	float	8
Arbeit HS MS	Im Kalenderjahr der Umspannebene Hochspannung zu Mittelspannung entnommene Jahresarbeit (Angabe in MWh)	float	8
Arbeit HS	Im Kalenderjahr der Hochspannungsebene entnommene Jahresarbeit (Angabe in MWh)	float	8
Arbeit HoeS HS	Im Kalenderjahr der Umspannebene Höchstspannung zu Hochspannung entnommene Jahresarbeit (Angabe in MWh)	float	8
Arbeit HoeS	Im Kalenderjahr der Höchstspannungsebene entnommene Jahresarbeit (Angabe in MWh)	float	8
instLeistTrafo MS NS	Installierte Leistung der Transformatoren, von Mittelspannung auf Niederspannung (Angabe in MVA)	float	8
instLeistTrafo HS MS	Installierte Leistung der Transformatoren, von Hochspannung auf Mittelspannung (Angabe in kMVA)	float	8
instLeistTrafo HoeS HS	Installierte Leistung der Transformatoren, von Höchstspannung auf Hochspannung (Angabe in MVA)	float	8
StromKreisLaenge NS Ka	Gibt die Stromkreislänge der Kabel in der Niederspannungsebene (inklusive Hausanschlüsse) an (Angabe in km)	float	8
StromKreisLaenge MS Ka	Gibt die Stromkreislänge der Kabel in der Mittelspannungsebene (inklusive Hausanschlüsse) an (Angabe in km)	float	8
StromKreisLaenge HS Ka	Gibt die Stromkreislänge der Kabel in der Hochspannungsebene (inklusive Hausanschlüsse) an (Angabe in km)	float	8
StromKreisLaenge_HoeS_Ka	Gibt die Stromkreislänge der Kabel in der Höchstspannungsebene (inklusive Hausanschlüsse) an (Angabe in km)	float	8
StromKreisLaenge NS Fr	Gibt die Stromkreislänge der Freileitungen in der Niederspannungsebene (inklusive Hausanschlüsse) an (Angabe in km)	float	8
StromKreisLaenge MS Fr	Gibt die Stromkreislänge der Freileitungen in der Mittelspannungsebene (inklusive Hausanschlüsse) an (Angabe in km)	float	8
StromKreisLaenge HS Fr	Gibt die Stromkreislänge der Freileitungen in der Hochspannungsebene (inklusive Hausanschlüsse) an (Angabe in km)	float	8
StromKreisLaenge_HoeS_Fr	Gibt die Stromkreislänge der Freileitungen in der Höchstspannungsebene (inklusive Hausanschlüsse) an (Angabe in km)	float	8
StromKreisLaenge Ha Fr	Gibt die Stromkreislänge der Hausanschlüsse der Kabel an (Angabe in km)	float	8

StromKreisLaenge Ha Ka	Gibt die Stromkreislänge der Hausanschlüsse der Freileitungen an (Angabe in km)	float	8
Verluste NS	Gibt die durchschnittlichen Verluste der Niederspannungsebene in Prozent an (%)	float	8
Verluste MS NS	Gibt die durchschnittlichen Verluste der Umspannebene Mittelspannung zu Niederspannung in Prozent an (%)	float	8
Verluste MS	Gibt die durchschnittlichen Verluste der Mittelspannungsebene in Prozent an (%)	float	8
Verluste HS MS	Gibt die durchschnittlichen Verluste der Umspannebene Hochspannung zu Mittelspannung in Prozent an (%)	float	8
Verluste HS	Gibt die durchschnittlichen Verluste der Hochspannungsebene in Prozent an (%)	float	8
Verluste HoeS HS	Gibt die durchschnittlichen Verluste der Umspannebene Höchstspannung zu Hochspannung in Prozent an (%)	float	8
Verluste HoeS	Gibt die durchschnittlichen Verluste der höchstspannungsebene in Prozent an (%)	float	8
Beschaffungskost	Gibt die Beschaffungskosten der Netzverluste an (Angabe in ct je kWh)	float	8
Netz Gesamtdaten	Gibt die Nummer des Netzes an, bei dem die Netzdaten nach NEV hinterlegt sind, die für die Gesamtheit aller Netze eines Netzbetreibers	int	4

1.30 Feldstruktur der Tabelle „EVU“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
EVU Nr	Eindeutige Nummer des Stromversorgers (von ENE `T vergeben; PLZ plus laufende Nummer 0,1,2,3,4,5....)	int	4
EVU Name	Name des Versorgers	nvarchar	255 Zeichen
Strasse	Straße des Versorgers	nvarchar	255 Zeichen
PLZST	Postleitzahl (Straße) des Versorgers	int	4
Ort	Ort des Versorgers	nvarchar	255 Zeichen
VDEW CodeNr Lief	Gibt die dreizehnstellige BDEW-Codenummer des Lieferanten an	float	8
ILN Nr	International Location Number des Versorgers (falls vorhanden)	nvarchar	13 Zeichen
VDEW CodeNr Haendler	Gibt die dreizehnstellige VDEW-Codenummer für die Marktfunktion Händler	float	8
EVU Status	Bezeichnung des Versorgerstatus, z. B. akuteller oder historischer Versorger	nvarchar	150 Zeichen

1.31 Feldstruktur der Tabelle „Lastprofile_Info“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
VNB Nr	Eindeutige Kennziffer des Netzbetreibers	int	4
Internet f SLP	Internetadresse mit Angaben zu verwendeten Lastprofilen	ntext	
Erfasser	Eindeutige Kennziffer desjenigen, der diesen Datensatz aktualisiert hat	int	4

Ersterfassung	Datum der Erfassung eines neuen Datensatzes	datetime	8
Aktualisierung	Datum der letzten Kontrolle des Datensatzes	datetime	8
letzte Aenderung	Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert worden ist	datetime	8
Bemerkung	Besonderheiten bei diesem Netzbetreiber	nvarchar	255 Zeichen

1.32 Feldstruktur der Tabelle „Lastprofile“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
VNB Nr	Eindeutige Kennziffer des Netzbetreibers	int	4
Profilbezeichnung	Bezeichnung des Profils	nvarchar	50 Zeichen
Kundengruppe	Kundengruppe für die das Lastprofil anzuwenden ist	int	4
Profildatei	link zur Lastprofildatei	ntext	
Bemerkung	Zusatzinformationen zu diesem Lastprofil	nvarchar	255 Zeichen

1.33 Feldstruktur der Tabelle „Lastprofile_Kundengruppen“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Kundengruppe Nr	Eindeutige Kennziffer für die Kundengruppe	int	4
Kundengruppe	Kundengruppe für die das Lastprofil anzuwenden ist	nvarchar	255 Zeichen

1.34 Feldstruktur der Tabelle „Regelgebiete“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Regelgebiet Nr	eindeutige Nummer, die einem Regelgebiet zugeordnet wird	int	4
Regelgebiet Name	Bezeichnung des Regelgebiets	nvarchar	50 Zeichen
Regelzone EIC	Gibt den EIC-Code für das Regelgebiet an	nvarchar	50 Zeichen

1.35 Feldstruktur der Tabelle „Marktpartner_Mess“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
MPM Nr	Eindeutige Nummer des MarktpartnersMessung (von ENE T vergeben)	int	4
MarktpartnerMess Name	Name des Messstellenbetreibers oder Messdienstleisters	nvarchar	255 Zeichen
Strasse	Straße des MarktpartnersMessung (MPM)	nvarchar	255 Zeichen
PLZST	Postleitzahl (Straße) des MPM	int	4
Ort	Ort des MPM	nvarchar	255 Zeichen
Tel	Telefonnummer des MPM	nvarchar	50 Zeichen
Fax	Faxnummer des MPM	nvarchar	50 Zeichen
Postfach	Postfach (falls vorhanden) des MPM	nvarchar	50 Zeichen
PLZ_Grosskunde	Postleitzahl als Großkunde des MPM	int	4
Messstellen_CodeNr	Dreizehnstellige Codenummer des BDEW für die Marktfunktion Messstellenbetreiber	float	8
Messstellen_ILNNr	Dreizehnstellige ILN-Nummer des BDEW für die Marktfunktion Messstellenbetreiber	float	8
Messdienstleister_CodeNr	Dreizehnstellige Codenummer des BDEW für die Marktfunktion Messdienstleister	float	8
Messdienstleister_ILNNr	Dreizehnstellige ILN-Nummer des BDEW für die Marktfunktion Messdienstleister	float	8
Status_ID	Gibt den Status des MPM an (siehe Tabelle Status)	int	4
Bemerkung	Anmerkung zum MPM	nvarchar	255 Zeichen
Internet	Allgemeine Internetadresse des MPM	nvarchar	255 Zeichen
PLZPF	Postleitzahl des Postfaches des MPM	int	4

1.36 Feldstruktur der Tabelle „MPM_Netze_hist“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
queltig seit	Datum ab wann für dieses Netz der Messtellenbetreiber und Messdienstleister zuständig ist/war	datetime	
queltig bis	Datum bis wann für dieses Netz der Messtellenbetreiber und Messdienstleister zuständig ist/war	datetime	
Standard MSB	Standard-Messstellenbetreiber	int	4
Standard Gebiet MSB	Messgebiet des Standardmessstellenbetreibers	int	4
Standard MDienst	Standardmessdienstleister	int	4
Standard Gebiet MDienst	Messgebiet des Standardmessdienstleisters	int	4
letzte Aenderung	letzte Änderung zu diesem Netz	datetime	
Bemerkung	allgemeines Bemerkungsfeld zum Standardmesstellenbetreiber oder Standardmessdienstleister	nvarchar	255 Zeichen

1.37 Feldstruktur der Tabelle „Messgebiete“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Messgebiet Nr	Eindeutige Nummer des Messgebietes	int	4

MPM Nr	Eindeutige Nummer des MarktpartnersMessung (von ENE'T vergeben)	int	4
Messgebiet Bezeichnung	Bezeichnung des Messgebietes	nvarchar	255 Zeichen

1.38 Feldstruktur der Tabelle „Messpreisregelungen“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Preisregelung ID	Eindeutige Nummer der Messpreisregelung	int	4
Messgebiet Nr	Eindeutige Nummer des Messgebietes	int	4
gueltig seit	Datum, ab wann diese Messpreisregelung gueltig sein wird	datetime	
gueltig bis	Datum, bis zu dem diese Messpreisregelung voraussichtlich gueltig sein wird	datetime	
ID	falls mehrere Messpreisregelung eines Gueltigkeitsdatums existieren werden diese mehrfach angelegt und dazu mit einer ID versehen; ID 01 ist immer die aktuelle Preisregelung	smallint	2
Status ID	Eindeutige Nummer des Status	int	4
Internet	Internetadresse für Messpreisregelung	nvarchar	255 Zeichen
Bemerkung	Besonderheiten bei dieser Messpreisregelung	nvarchar	255 Zeichen
Erfasser	Eindeutige Kennziffer desjenigen, der diesen Datensatz aktualisiert hat	int	4
Ersterfassung	Datum der Ersterfassung eines neuen Datensatzes	datetime	
letzte Pruefung	Datum der letzten Kontrolle des Datensatzes	datetime	
letzte Aenderung	Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert worden ist	datetime	

1.39 Feldstruktur der Tabelle „Messpreise“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Messpreis ID	Eindeutige Nummer der abgebildeten Messpreiskomponente	int	4
Preisregelung ID	Eindeutige Nummer der Messpreisregelung	int	4
Zaehler ID	Typ des Zählers, für den die Messpreiskomponente erfasst wurde (siehe Tabelle „Typ_Zaehler“)	int	4
Hardware ID	Typ der Hardware, für den die Messpreiskomponente erfasst wurde (siehe Tabelle „Typ_Hardware“)	int	4
Dienstleistung_ID	Typ der Dienstleistung, für den die Messpreiskomponente erfasst wurde (siehe Tabelle „Typ_Dienstleistung“)	int	4
Standard	Gibt an, ob die Preiskomponente zum Standardmessumfang gehört	bit	1
Einheit ID	Typ der Einheit, in der die Messpreiskomponente erfasst wurde (siehe Tabelle „Typ_Einheit“)	smallint	2
Preis Komponente 1	Preiskomponente 1 (Messstellenbetrieb) des abgebildeten Messpreises für Zähler, Hardware oder Dienstleistung	real	4
Preis Komponente 2	Preiskomponente 2 (Messdienstleister) des abgebildeten Messpreises für Zähler, Hardware oder Dienstleistung	real	4
Preis Summe K1 K2	Verrechnungspreis (Summe Preiskomponente 1+2) des abgebildeten Messpreises für Zähler, Hardware oder Dienstleistung	real	4

1.40 Feldstruktur der Tabelle „enthaltene_Dienstlsg“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
-----------------	--------------	---------	-----------

Dienstlsg enthalten ID	Eindeutige Nummer des Datensatzes zur enthaltenen Dienstleistung	int	4
Messpreis ID	Eindeutige Nummer der Messpreisregelung	int	4
Dienstleistung ID	Typ des Dienstleistung, die in den erfaßten Messpreiskomponente enthalten ist	int	4

1.41 Feldstruktur der Tabelle „enthaltenes Hardware“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Hardware enthalten ID	Eindeutige Nummer des Datensatzes zur enthaltenen Dienstleistung	int	4
Messpreis ID	Eindeutige Nummer der Messpreisregelung	int	4
Hardware ID	Typ des Dienstleistung, die in den erfaßten Messpreiskomponente enthalten ist	int	4

1.42 Feldstruktur der Tabelle „Dienstleistung“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Dienstleistung ID	Eindeutige Nummer der hier definierten Dienstleistung	int	4
Dienstleistung Bezeichnung	Bezeichnung der Dienstleistung	nvarchar	255 Zeichen
BDEW Artikelnummer	Neue dreizehnstellige Artikelnummer des BDEW	float	8
Lieferstelle	Wird ausgefüllt, wenn diese Dienstleistung nur für SLP oder RLM- Kunden gilt	nvarchar	5 Zeichen
Zahlverfahren	UTILMD-Kennung; gibt an, ob es sich um eine Dienstleistung nur für einem SLP oder RLM handelt, kann nicht bei jeder ene't-ID eingetragen werden	nvarchar	5 Zeichen
CCI Merkmal	UTILMD-Kennung; gibt die Klassenidentifikation des Merkmalswerts an, kann nicht bei jeder ene't-ID eingetragen werden	nvarchar	5 Zeichen
CAV Merkmal	UTILMD-Kennung; gibt den Merkmalswert der Klassenidentifikation an, kann nicht bei jeder ene't-ID eingetragen werden	nvarchar	5 Zeichen

1.43 Feldstruktur der Tabelle „Einheit“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Einheit ID	Eindeutige Nummer der hier definierten Einheit	int	2
Einheit Bezeichnung	Bezeichnung der Einheit	nvarchar	50 Zeichen

1.44 Feldstruktur der Tabelle „Hardware“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Hardware ID	Eindeutige Nummer der hier definierten Hardware	int	4
Hardware Bezeichnung	Bezeichnung der Hardware	nvarchar	255 Zeichen
BDEW Artikelnummer	Neue dreizehnstellige Artikelnummer des BDEW	float	8
Lieferstelle	Wird ausgefüllt, wenn diese Hardware nur für SLP oder RLM- Kunden gilt	nvarchar	5 Zeichen
Zaehlverfahren	UTILMD-Kennung; gibt an, ob es sich um eine Hardware nur für einem SLP oder RLM handelt, kann nicht bei jeder ene't-ID eingetragen	nvarchar	5 Zeichen
SPG Ebene Entnahme	UTILMD-Kennung; gibt - falls eindeutig - die Entnahmeebene aus dem Leitungsnetz an	nvarchar	5 Zeichen
SPG Ebene Messung	UTILMD-Kennung; gibt - falls eindeutig - die Messebene des Anschlusses an	nvarchar	5 Zeichen
CCI Merkmal	UTILMD-Kennung; gibt die Klassenidentifikation des Merkmalswertes an, kann nicht bei jeder ene't-ID eingetragen werden	nvarchar	5 Zeichen
CAV Merkmal	UTILMD-Kennung; Gibt den Merkmalswert der Klassenidentifikation an, kann nicht bei jeder ene't-ID eingetragen werden	nvarchar	5 Zeichen

1.45 Feldstruktur der Tabelle „Zaehler“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Zaehler ID	Eindeutige Nummer des hier definierten Zählers	int	4
Zaehlerart	Bezeichnung des Zählers	nvarchar	100 Zeichen
Lieferstelle	Zähler für Standardlastprofil (SPL) oder Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM)	nvarchar	5 Zeichen
Spannungsebene	gibt an, für welche Spannungsebenen dieser Zähler anzuwenden ist	nvarchar	100 Zeichen
BDEW Artikelnummer	Neue dreizehnstellige Artikelnummer des BDEW	float	8
Zaehlverfahren	UTILMD-Kennung; gibt an, ob es sich um einen Zähler bei einem SLP oder RLM handelt	nvarchar	5 Zeichen
SPG Ebene Entnahme	UTILMD-Kennung; gibt die Entnahmeebene aus dem Leitungsnetz an	nvarchar	5 Zeichen
SPG Ebene Messung	UTILMD-Kennung; gibt die Messebene des Anschlusses an	nvarchar	5 Zeichen
Zaehlertyp	UTILMD-Kennung; gibt an, ob es sich um einen analogen Haushaltszähler, Lastgangzähler etc. handelt	nvarchar	5 Zeichen
Tarifanzahl	UTILMD-Kennung; gibt an, ob es sich um einen Eintarif-, Mehrtarif oder Zweitarifzähler handelt, kann nicht bei jeder ene't-ID eingetragen werden	nvarchar	5 Zeichen
Energierichtung	UTILMD-Kennung; gibt an, ob es sich um einen Ein- oder Zweiergierichtungszähler handelt	nvarchar	5 Zeichen

1.46 Feldstruktur der Tabelle „EIC_Codes_Netze_hist“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	4
queltig seit	Datum, ab dem dieses Bilanzierungsgebiet zugeordnet ist	datetime	8
queltig bis	Datum, bis zu dem dieses Bilanzierungsgebiet zugeordnet ist	datetime	8
Regelzonen EIC	Gibt den EIC-Code für das Regelgebiet an	nvarchar	25 Zeichen

Bilanzierungsgebiet EIC	Gibt den EIC-Code für das Bilanzierungsgebiet an	nvarchar	25 Zeichen
letzte Aenderung	Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert worden ist	datetime	8
Bemerkung	Bemerkung zum Bilanzierungsgebiet	nvarchar	255 Zeichen

1.47 Feldstruktur der Tabelle „Abrechnung“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
AB ID	Eindeutige Identifikation der Abrechnung	int	
Bezeichnung	Bezeichnung der Abrechnung	nvarchar	255 Zeichen
BDEW Artikelnummer	Dreizehnstellige Artikelnummer des BDEW	float	

1.48 Feldstruktur der Tabelle „Abrechnungspreise“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
AB Preise ID	eindeutige Identifikation des Datensatzes	int	
Netz Nr	Eindeutige Nummer des Netzgebietes	int	
gültig seit	Datum, ab dem dieses Netznutzungsentgelt gilt (Inkrafttreten dieser Preise)	datetime	----
ID	falls mehrere Preisregelungen eines Gültigkeitsdatums existieren werden diese mehrfach angelegt und dazu mit einer ID versehen; ID 01 ist immer die aktuelle Preisregelung	smallint	
Standard	gibt an, ob der Abrechnungsintervall standardmäßig angewendet wird	bit	----
Zaehler ID	Zaehlertyp (siehe Tabelle Zaehler)	int	
AB ID	Typ der Abrechnung (siehe Tabelle Abrechnung)	int	
Einheit ID	Einheit des Abrechnungspreises	smallint	
Preis	Preis für die Abrechnung	real	

1.49 Feldstruktur der Tabelle „Dienstleister“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Dienstleister Nr	ene't-eigene Identifikationsnummer des Dienstleisters	nvarchar	10 Zeichen
Name	Firmierung des Dienstleisters	nvarchar	255 Zeichen
BDEW Code	DVGW-Code des Dienstleisters	float	8 Zeichen
Strasse	Strasse der Anschrift des Dienstleisters	nvarchar	255 Zeichen
PLZST	Postleitzahl der Anschrift des Dienstleisters	int	4 Zeichen
Ort	Ort der Anschrift des Dienstleisters	nvarchar	255 Zeichen
Internet	Link zur Internetseite des Dienstleisters	nvarchar	255 Zeichen
Telefon	Telefonnummer des Dienstleisters	nvarchar	50 Zeichen
Fax	Faxnummer des Dienstleisters	nvarchar	50 Zeichen

1.50 Feldstruktur der Tabelle „tb_Ka“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
KA ID	Kennziffer über die eine eindeutige Zuordnung von Postorten bzw. Strassen zu den dort gültigen KAs möglich ist	Decimal	18
queltig seit	Gibt an, seit wann diese KA gilt	datetime	
queltig bis	Gibt an, bis wann diese KA gilt	datetime	
Verbrauch von	Gibt an, ab welchem Verbrauch in kWh diese KA gilt	Decimal	18
Leistung von	Gibt an, ab welcher Leistung in kW diese KA gilt	Decimal	18
KATyp	Gibt an, um welchen Typ es sich bei dieser KA handelt, Definition in der Tabelle "KA Typ"	Nvarchar	5
KA	Gibt die Höhe der KA ct/kWh an	Decimal	18
Verbrauch bis	Gibt an, bis zu welchem Verbrauch in kWh diese KA gilt	Decimal	18
Leistung bis	Gibt an, bis zu welcher Leistung in kW diese KA gilt	Decimal	18
Bemerkung	Allgemeiner Text zu diesem KA-Datensatz	Nvarchar	255
Loeschen	1, falls dieser Datensatz gelöscht werden sollte	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann dieser Datensatz erfasst wurde	datetime	Date
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt verändert wurde	datetime	Date

1.51 Feldstruktur der Tabelle „tb_KaTyp“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
KATypde	Kennzeichen zur Konzessionsart entsprechend edi@energie	Nvarchar	5
Bezeichnung	Bezeichnung des Konzessionsabgabentypes"	Nvarchar	50
BDEW Artikelnr	dreizehnstellige Artikelnummer des BDEW	Nvarchar	13
Loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann dieser Datensatz erfasst wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt verändert wurde	Datetime	

1.52 Feldstruktur der Tabelle „tb_Marktteilnehmer“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
enet Nr	Eindeutige Nummer des Marktteilnehmers	Nvarchar	8

MT Name	Name des Marktteilnehmers	Nvarchar	150
Kuerzel	Kürzel des Marktteilnehmers	Nvarchar	25
Code Nr	Codenummer des Marktteilnehmers (BDEW-Codenummer oder ILN-Nummer)	Nvarchar	15
EnergieTyp	Energieart „S“=“Strom“ und „G“=“Gas“	Nvarchar	1
MATyp	Gibt die Typ des Marktteilnehmers an ("NB" für Netzbetreiber, "VU" für Versorgungsunternehmen)	Nvarchar	3
Status ID	ID-Nummer des zugehörigen Datensatzes in der Tabelle Status	Decimal	5
Bemerkung	Frei wählbarer Text zu diesem Marktteilnehmer	Nvarchar	255
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

1.53 Feldstruktur der Tabelle „tb_Marktteilnehmer_Stamm“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
enet Nr	Gibt die Nummer des Marktteilnehmers an	Nvarchar	8
queltig seit	Gibt an, ab wann dieser Stammdatensatz gilt	Datetime	
queltig bis	Gibt an, bis wann dieser Stammdatensatz gilt	Datetime	
Status ID	ID-Nummer des zugehörigen Datensatzes in der Tabelle Status	Decimal	5
Laendercode	Gibt den Code des Landes nach ISO3166A3 an (z.B. DEU für Deutschland)	Nvarchar	5
MT Name	Name des Marktteilnehmers	Nvarchar	150
Kuerzel	Kürzel des Marktteilnehmers	Nvarchar	25
Name Zusatz	Namenzusatz des Marktteilnehmers	Nvarchar	25
PLZ	Postleitzahl des Marktteilnehmers	Nvarchar	10
Ort	Ort des Firmensitzes	Nvarchar	150
Strasse	Straße des Firmensitzes	Nvarchar	150
HausNr	Hausnummer des Firmensitzes	Nvarchar	10
Tel	Telefonnummer der Zentrale	Nvarchar	25
Fax	Faxnummer der Zentrale	Nvarchar	25
Postfach	Postfachnummer der Firmenzentrale	Nvarchar	10
PLZ Postfach	Postleitzahl des Postfaches	Nvarchar	10
Ort Postfach	Ort des Postfaches (falls Abweichend vom „normalen“ Standort)	Nvarchar	150
PLZ Grosskunde	Postleitzahl als Großkunde (falls vorhanden)	Nvarchar	10
Amtsgericht	Gibt das Handelsgericht an, bei dem das Unternehmen eingetragen ist	Nvarchar	50
Handelsregister Nr	Gibt die Nummer des Handelsregisters an	Nvarchar	25
UST ID Nr	Gibt die Umsatzsteuernummer des Unternehmens an	Nvarchar	20
Bemerkung	Hier kann zu dem Unternehmen ein beliebiger Text hinterlegt werden	Nvarchar	255

Internet	Hyperlink zur zentralen Internetseite des Marktteilnehmers	Nvarchar	150
RegBeh ID	Gibt die Regulierungsbehörde an, die den Marktteilnehmer betreut	Decimal	2
Bankinstitut	Gibt den Namen der Hausbank des Unternehmens an	Nvarchar	50
BLZ	Gibt die Bankleitzahl des Unternehmens an	Nvarchar	20
Kto Nr	Kontonummer der Bankverbindung des Unternehmens	Nvarchar	20
IBAN	Gibt die IBAN-Nummer der Bank an	Nvarchar	25
BIC	Gibt die BIC-Nummer der Bank an	Nvarchar	25
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

1.54 Feldstruktur der Tabelle „tb_MarktteilnehmerTyp“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
MATyp	Gibt das Kürzel für Marktteilnehmerart an	Nvarchar	3
Bezeichnung	Typ des Marktteilnehmers	Nvarchar	50
ID	eindeutige Nummer zur Identifizierung der Marktteilnehmerart	Decimal	18
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

1.55 Feldstruktur der Tabelle „tb_Gebiete“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Gebiet Nr	Eindeutige Nummer des Gebietes	Nvarchar	14
Bezeichnung	Bezeichnung des Gebietes	Nvarchar	150
enet Nr	Eindeutige Nummer des Marktteilnehmers, zu dem dieses Gebiet gehört	Nvarchar	8
Status ID	Eindeutige Nummer des Status des Gebietes	Decimal	5
Edifact Nr	Zuordnung zur Edifact-Identifikation	Nvarchar	14
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

1.56 Feldstruktur der Tabelle „tb_Edifact_Stammdaten“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Edifact Nr	Eindeutige Nummer des Datensatzes	Nvarchar	14
queltig seit	Gibt an, ab wann dieser Stammdatensatz gilt	Datetime	
queltig bis	Gibt an, bis wann dieser Stammdatensatz gilt	Datetime	
Code Nr	Offizieller Code für die Marktkommunikation	Nvarchar	15
EIC Code Nr	Gibt den EIC-Code an	Nvarchar	16
Verschlüsselung_aus_mails	verschlüsselt der Netzbetreiber ausgehende Mails?	Nvarchar	50
Verschlüsselung_ein_mails	wird die Verschlüsselung eingehender Mails gefordert?	Nvarchar	50
Signatur_aus_mails	Werden ausgehende Mails mit einer Signatur versehen?	Nvarchar	50
Signatur_ein_mails	Müssen eingehende Mails mit eine Signatur versehen sein	Nvarchar	50
Form_der_Dateneübertragung	z.B. SMTP (e-mail)	Nvarchar	50
Datenkompression	Komprimierung der Daten ja/nein	bit	1
Kontrollnachricht	wird in jedem Fall eine Kontrollnachricht versendet?	bit	1
Bemerkung	Bemerkung zum Datensatz	Nvarchar	200
Internet	Link zu den Daten	Nvarchar	255
edi_adresse_unverschl	e-mail Adresse der 1:1 Kommunikation für EDIFACT-Nachrichten (unverschlüsselt)	Nvarchar	255
edi_adresse_verschl	e-mail Adresse der 1:1 Kommunikation für EDIFACT-Nachrichten (verschlüsselt)	Nvarchar	255
signatur_adresse	e-mail Adresse für den Austausch von Signaturen	Nvarchar	255
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum_Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum_Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

1.57 Feldstruktur der Tabelle „tb_Edifact_Parameter“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Edifact Nr	Eindeutige Nummer des Datensatzes	Nvarchar	14
queltig seit	Gibt an, ab wann dieser Stammdatensatz gilt	Datetime	
Satz Nr	Laufende Nummer	Decimal	18
queltig bis	Gibt an, bis wann dieser Stammdatensatz gilt	Datetime	
Format	Nachrichtenformat ("UTILMD";"MSCONS";"CONTROL";"REQDOC ";"INVOIC";"REMA DV";"APERAK")	Nvarchar	50

Prozess	Prozesse (z.B. Übermittlung von Lastgängen, Kundenbestandslisten, Zählerständen)	Nvarchar	50
Bereich	Zuständigkeitsbereich des Ansprechpartners	Nvarchar	50
DL_enet Nr	eindeutige Nummer des Dienstleisters	Nvarchar	50
Ansprechp Anrede	Anrede (Herr oder Frau) des Ansprechpartners	Nvarchar	50
Ansprechp Titel	Titel oder akademischer Grad des Ansprechpartners (z.B. Dr. oder Dipl.-Ing.)	Nvarchar	50
Ansprechp Vorname	Vorname des Ansprechpartners	Nvarchar	50
Ansprechp Nachname	Nachname des Ansprechpartners	Nvarchar	50
Ansprechp Telefon	Telefonnummer des Ansprechpartners	Nvarchar	50
Ansprechp Fax	Faxnummer des Ansprechpartners	Nvarchar	50
Ansprechp_email	e-mail-Adresse des Ansprechpartners	Nvarchar	255
Abteilung	Fachbereich bzw. Abteilung, die der Ansprechpartner zugeordnet ist, bzw. welche Abteilung zuständig ist	Nvarchar	50
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

Feldstruktur der Tabelle „tb_EnergieTyp“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
EnergieTyp	Eindeutiges Kennzeichen zur Identifizierung der Energieart	Nvarchar	1
Bezeichnung	Bezeichnung der Energieart	Nvarchar	50
ID	Eindeutige Nummer zur Identifizierung der Energieart	Decimal	2
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

1.58 Feldstruktur der Tabelle „tb_Status“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
ID	Eindeutige Nummer des Status	Decimal	5
Bezeichnung	Bezeichnung des Status	Nvarchar	150
Datum Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

1.59 Feldstruktur der Tabelle „tb_Laendercode“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Laendercode	eindeutiger Code zur Identifizierung des Landes	Nvarchar	5
Land	Name des Landes	Nvarchar	150
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann der Datensatz angelegt wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

1.60 Feldstruktur der Tabelle „NNS_Umlage“

Feldbezeichnung	Beschreibung	Feldtyp	Feldgröße
Netz_Nr	Gibt an zu welchem Netz diese Laufzeit gehört	int	
gueltig_seit	Gibt an, wann die Umlage, die zu dieser Laufzeit gehören, in Kraft getreten sind	Datetime	
PreisTyp	Gibt den Typ des Preises an, SKU_A für Letzverbräuche bis 100000 kWh, SKU_B für Letzverbräuche über 100000 kWh, SKU_C für Letzverbräuche über 100000 kWh stromintensiv	Nvarchar	5
gueltig_bis	Gibt an, wann die Preise, die zu dieser Laufzeit gehören außer Kraft getreten sind	Datetime	
Bezeichnung	Gibt die Bezeichnung des Preises an	Nvarchar	150
BDEW_Artikelnr	dreizehnstellige Artikelnummer des BDEW	Nvarchar	255
Preis	Gibt die Höhe des Preises an	Decimal	18
Einheit_ID	Gibt die eindeutige Nummer der Einheit an	Decimal	18
loeschen	"0" bei aktivem Datensatz; "1", wenn der Datensatz gelöscht werden kann	Nvarchar	1
Datum Erfassung	Gibt an, wann dieser Datensatz erfasst wurde	Datetime	
Datum Aenderung	Gibt an, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde	Datetime	

2. Kontakt

Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an:

2.1 **Firmenanschrift:**



ENE T Energieberatung und -dienstleistung GmbH
Weserstr. 9 • 41836 Hückelhoven
Tel.: +49(0)2433/52601-0 • Fax: +49(0)2433/52601-1
e-mail: info@netznutzungsentgelte.de
internet: www.enet.eu

2.2 **Support:**

Hotline: (+49(0)2433/52601-0
An Arbeitstagen Montag bis Freitag 9⁰⁰ Uhr bis 17⁰⁰ Uhr
Fax-Support: (+49)02433/52601-1
eMail-Support: support@netznutzungsentgelte.de